

本書の構成

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。必ずお読みください。

第1章　はじめに

各部の名称と働きやペンの操作方法、また、電源の入れかた／切りかたなど、本パソコンを使用する上で必要となる基本操作や基本事項を説明しています。

第2章　ハードウェアについて

本パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）機器について、基本的な取り扱いかたなどを説明しています。

第3章　BIOS セットアップ

本パソコンの日時や省電力モードの設定に必要となる、BIOS セットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためのパスワードの設定方法についても説明しています。

第4章　困ったときに

本パソコンにトラブルが発生した場合などの解決方法を説明しています。必要に応じてお読みください。

第5章　技術情報について

本パソコンの仕様などを記載しています。

目次

本書をお読みになる前に	5
本書の表記	6
第1章 はじめに	
1 各部の名称と働き	10
パソコン本体前面／上面	10
パソコン本体右側面／左側面	12
パソコン本体背面	13
パソコン本体下面	15
状態表示 LED について	16
コントロールエリアについて	18
2 ペンの使いかたについて	20
ペン操作について	20
3 電源を入れる	22
電源の入れかた	22
4 電源を切る	23
電源の切りかた	23
5 再起動する	24
再起動方法	24
6 バッテリについて	25
バッテリを充電する	25
バッテリで運用する	26
バッテリパックを交換する	27
バッテリ残量を確認する	29
LOW バッテリ状態について	30
取り扱い上の注意	31
第2章 ハードウェアについて	
1 周辺機器を取り付ける前に	34
使用できる周辺機器	34
取り扱い上の注意	35
2 PC カードについて	36
取り扱い上の注意	36
PC カードをセットする	37
PC カードを取り出す	37
3 メモリについて	39
メモリを交換する	39
4 ポートリプリケータについて	42
パソコン本体に取り付ける	42

パソコン本体の取り外し	43
5 内蔵 FAX モデムについて	45
接続について	45
6 内蔵 LAN について	47
接続について	47
7 キーボードについて	49
ワイヤレスキーボードについて	49
ID の設定について	50
電池交換について	51
USB キーボードの接続について	52
主なキーの名称と働き	53
8 携帯電話や PHS について	56
接続について	56

第 3 章 BIOS セットアップ

1 BIOS セットアップとは	58
2 BIOS セットアップの操作のしかた	59
BIOS セットアップを起動する	59
BIOS セットアップの設定方法	60
3 メニュー詳細	62
メインメニュー	62
詳細メニュー	63
セキュリティメニュー	65
省電力メニュー	66
起動メニュー	68
情報メニュー	69
終了メニュー	69
4 BIOS のパスワード機能を使う	70
パスワードの種類	70
パスワードの設定	70
パスワードを忘れてしまったら	71
パスワードを変更する／削除する	72
5 BIOS が表示するメッセージ一覧	73
メッセージが表示されたときは	73
メッセージ一覧	73

第 4 章 困ったときに

1 こんなときには	80
それでも解決できないときは	82

第5章 技術情報について

1 ハードウェアのお手入れ	84
パソコン本体のお手入れ	84
2 外部ディスプレイの走査周波数について	85
外部ディスプレイ表示のみの場合	85
同時表示の場合	85
3 その他の注意事項	86
パソコン本体の放熱について	86
タッチパネルについて	86
廃棄について	86
テレビやラジオなどの受信障害防止について	87
4 仕様一覧	88
本体仕様	88
コネクタのピン配列と信号名	90
索引	91

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本パソコンを安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本パソコンをお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、添付の『はじめにお読みください』『安全上の注意』をよくお読みになり、理解されたうえで本パソコンをお使いください。
また、このマニュアルおよび『はじめにお読みください』は、本パソコンの使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
この装置は、マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準（PC-II-1988）に適合しております。

当社は、国際エネルギー省エネルギー化促進プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネルギー化促進プログラムの基準に適合していると判断します。



国際エネルギー省エネルギー化促進プログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化促進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ及び複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク（）は、参加各国の間で統一されています。

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会が定める高調波ガイドラインの適用対象外です。

本装置の使用環境は、温度5～35℃、湿度20～80%です。また、保存環境は、温度-10～60℃、湿度20～80%です。
なお、本装置での長時間の連続運用は避けてください。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスクなど）が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要となります。

Microsoft、Windows、MS、MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Intelは、米国インテル社の登録商標です。

Celeronは、米国インテル社の商標です。

Puma Technology、Intellisyncは米国ブーマテクノロジー社の商標です。

Phoenixは、米国Phoenix Technologies社の登録商標です。

K56flexは、Lucent Technologies社、Conexant Systems Inc.の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2001

画面の使用に際して米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使用しています。これは装置を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使用しています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	○で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ずしたがっていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが書いてあります。必ずお読みください。
	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:
↑ ↑

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
- コマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。
- CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ]と表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

[CD-ROM ドライブ]:\\$setup.exe

■ 画面のボタンの表記

Windowsに表示されるボタンは、〔 〕で囲んで記述しています。

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをタップし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をタップする操作
↓
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にタップします。

■ BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニュー やサブメニューまたは項目を、「-」(ハイフン)でつなげて記述する場合があります。

例：「メイン」メニューの「フロッピーディスク A」の項目を「使用しない」に設定します。
↓
「メイン」 - 「フロッピーディスク A」: 使用しない

■ 画面例

本書に記載されている画面は一例です。実際に表示されるウィンドウやファイル名などとは異なる場合があります。ご了承ください。

■ イラスト

本書に記載されているイラストは一例です。取り付けるオプションによっては、ご使用のパソコンと異なる場合があります。ご了承ください。

■ お問い合わせ先／URL

本文中に記載されているお問い合わせ先や WWW の URL は 2001 年 5 月現在のものです。変更されている場合は、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口へお問い合わせください（[..▶『修理サービス網一覧表』参照](#)）。

■ 製品の呼び方

本書に記載されている製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	このマニュアルでの表記	
Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION	Windows 98	Windows
Microsoft® MS-DOS® operating system	MS-DOS	
ドライバーズ CD／マニュアル CD	ドライバーズ CD	
FM PenNote	本パソコンまたはパソコン本体	

第1章


はじめに

各部の名称と働きやペンの操作方法、また、電源の入れかた／切りかたなど、本パソコンを使用する上で必要となる基本操作や基本事項を説明しています。

1 各部の名称と働き	10
2 ペンの使いかたについて	20
3 電源を入れる	22
4 電源を切る	23
5 再起動する	24
6 バッテリについて	25

1 各部の名称と働き

パソコン本体前面／上面



1 状態表示 LED

パソコン本体の状態を表示します (☞ P.16)。

2 内蔵マイク

音声（モノラル）を録音できます。

POINT

- ▶ カラオケソフトなど、マイクとスピーカーを同時に使用するソフトウェアをお使いの場合、ハウリングが起きる場合があります。このようなときは、音量を調節するか、市販のヘッドホンや外付けマイクをお使いください。また、マイクを使用していないときは、マイクを「ミュート」（消音）にしてください (☞ 『ソフトウェアガイド』参照)。
- ▶ 内蔵マイクから録音する場合、音源との距離や方向によっては、音がひろいにくい場合があります。クリアな音声で録音したい場合には、外付けマイクを使用されることをお勧めします。

3 液晶ディスプレイ

本パソコンの画面を表示します。

POINT

▶ 液晶ディスプレイの特性について

- 以下は液晶ディスプレイの特性なので故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ・TFT カラー液晶ディスプレイは、高度な技術を駆使し、一画面上に 144 万個以上（解像度 800 × 600 の場合）の画素（ドット）より作られております。このため、画面上の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。
 - ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。

4 コントロールエリア

液晶ディスプレイの明るさの調節やスピーカーの ON/OFF などを切り替えます。

5 DC コンタクト

将来の拡張のためのコンタクトです。

6 拡張コネクタ

別売のポートリプリケータを取り付けるためのコネクタです（[P.42](#)）。

POINT

▶ コネクタ部分を手で触れないでください。

7 吸気孔

空冷用ファンが空気を取り込むための穴です。

△ 注意




- 吸気孔はふさがないでください。
パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

8 ワイヤレスキー受光部

別売のワイヤレスキー受光部（[P.49](#)）の赤外線信号を受信します。

パソコン本体右側面／左側面



1 DC-IN コネクタ

添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。

2シリアルコネクタ

別売の RS-232C 規格対応の機器を接続するためのコネクタです。

POINT

▶ シリアルコネクタを使用しないときは必ずカバーを閉めてください。

3 USB コネクタ

USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。

4 PC カードスロット

別売の PC カードをセットするためのスロットです (☞ P.37)。

5 PC カード取り出しボタン

PC カードを取り出すときに添付のペンの背で押します (☞ P.38)。

6 ペン収納スロット

ペンを収納するスロットです。

7 盗難防止用ロック

市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。

POINT


▶ 盗難防止用ロックは、Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。

商品名：マイクロセーバー（セキュリティワイヤー）

商品番号：0522010

(富士通コワーコ株式会社 お問い合わせ：03-3342-5375)

パソコン本体背面



1 SUS/RES（サスレス）スイッチ

本パソコンの電源を入れたり、本パソコンをサスペンド（一時停止）／レジューム（再開）させるためのスイッチです。

2 強制終了スイッチ

メモリ内のデータを消去して、本パソコンの電源を切ります。添付のペンの先端などで押してください。

⚠ 注意

聽力障害



- マイクイン・ジャック、ヘッドホン・ジャックに接続するときは、パソコン本体の音量を最小にしてから接続してください。
機器が破損したり、刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

3 マイクイン・ジャック

市販のマイクを接続するための端子です。

ただし市販されているマイクによっては（ダイナミックマイクなど）、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

POINT

- マイクをお使いの場合、音量を上げすぎると、スピーカーとマイク間でハウリングを起こす場合があります。

4 ヘッドホン・ジャック

市販のヘッドホンなどを接続するための端子です（外径3.5mmのミニプラグに対応）。

ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。

⚠ 注意

聽力障害



- ヘッドホンをお使いになるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となります。

聽力障害



- ヘッドホンをしたままSUS/RESスイッチ（◆◆ P.13）を操作しないでください。刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
ヘッドホンの破損防止のため、パソコン本体の音量を最小にしておいてから、ヘッドホンを接続してください。

POINT

- ▶ ヘッドホン・ジャックに取り付け可能なもの
ヘッドホン、アンプ内蔵外部スピーカー（外径3.5mmのミニ・プラグ。ただし、形状によっては取り付けられないものがあるので、購入前に確認してください。）。

5 赤外線通信ポート

赤外線通信を行うためのインターフェースです。

POINT

- ▶ 赤外線通信ポートは、添付のアプリケーション「Intellisync」でのみお使いになれます（[『ソフトウェアガイド』参照](#)）。
- ▶ 赤外線通信を行っているときは、赤外線通信ポートにACアダプタや外部ディスプレイを近づけないでください。また、ワイヤレスキーボード（[P.49](#)）を使用しないでください。ノイズによる誤動作の原因となります。

6 モジュラーコネクタ

インターネットやパソコン通信をするときに、モジュラーケーブルを使ってパソコン本体と電話回線を接続するためのコネクタです（[P.45](#)）。

7 空冷用ファン

パソコン本体内部の熱を外部に逃がします。

△ 注意




- 空冷用ファンの穴はふさがないでください。
パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

POINT

- ▶ 空冷用ファンは、本パソコンの動作状態や使用環境温度により、回転／停止します。

パソコン本体下面



1 スピーカー

本パソコンの音声（モノラル）を出力します。

POINT

- ▶ スピーカーとマイクを同時に使用すると、ハウリングを起こす場合があります。このような場合は、コントロールエリア（[P.18](#)）や「ボリュームコントロール」で調節してください。

2 解除ボタン

バッテリパックロックを解除する場合に押します（[P.27](#)）。

3 バッテリパック

バッテリパックが装着されています（[P.27](#)）。

4 バッテリパックロック


バッテリパックを取り付け／取り外しをする場合にスライドさせます（[P.27](#)）。

5 拡張RAMモジュールスロット

別売のメモリをセットするためのスロットです（[P.39](#)）。

状態表示 LEDについて

本パソコンでは、バッテリ残量や充電状態、ハードディスクへのアクセスなどを状態表示 LEDで表します。



1 Power LED

本パソコンの状態を表示します。

LED 表示	パソコン本体の状態
グリーン点灯	動作状態
グリーン点滅	ススペンド状態
消灯	電源 OFF

2 充電 LED

本パソコンに AC アダプタが接続されている場合に、バッテリパックの充電状態を表示します。

LED 表示	バッテリパックの充電状態
グリーン点灯	充電終了またはバッテリパック未装着で非充電
オレンジ点灯	充電中
オレンジ点滅	充電停止中（バッテリ温度アラーム時など*）
消灯	AC アダプタ未接続により充電動作なし

* : バッテリ温度アラームとは、バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなった場合に、バッテリの保護機能が働いて充電を停止することです。

3 バッテリ残量 LED

本パソコンに接続されているバッテリパックの残量を表示します。

LED 表示	バッテリの状態
グリーン点灯	バッテリ残量 100 ~ 50%*
オレンジ点灯	バッテリ残量 49 ~ 13%*
レッド点灯	バッテリ残量 12%以下*
オレンジ点滅	バッテリ残量計測中（バッテリパック装着後 4 秒間）
レッド点滅	バッテリ異常時
消灯	バッテリ未接続時

* : 動作状態またはバッテリ充電中。

POINT

- ▶ 電源 OFF 時にバッテリパックを装着すると、バッテリ残量 LED はオレンジ点滅後、その後のバッテリ残量を 5 秒間表示します。
なお、バッテリパックが充電されていない場合はそのまま消灯します。
- ▶ サスPEND状態でバッテリを充電していないときは、LED 表示が点灯ではなく点滅になります。
その場合の点滅の間隔は、1 秒間点灯し、5 秒間消灯となります。

4 HDD アクセス LED

本パソコンの内蔵ハードディスクにアクセスしている場合に表示します。

LED 表示	ハードディスクアクセス状態
グリーン点灯	ハードディスクアクセス中
消灯	ハードディスクアクセスなし

POINT

- ▶ HDD アクセス LED が点灯中は、SUS/RES スイッチ（[P.13](#)）や強制終了スイッチ（[P.13](#)）を操作しないでください。ハードディスクのデータが壊れるおそれがあります。


5 ホバーリング LED

本パソコンがホバーリングモード（[P.20](#)）になっている場合に表示します。

LED 表示	パソコン本体の状態	内容
グリーン点灯	動作状態	ホバーリングモード状態
消灯		通常状態

コントロールエリアについて

コントロールエリアは、各ボタンをタップして、液晶ディスプレイの調節やスピーカーのON/OFFなどを切り替えることができます。ペンでタップ（[P.21](#)）してください。



POINT

- コントロールエリアの「スピーカーボタン」「ライトネスボタン」の設定は、バッテリパックの交換（[P.27](#)）などでパソコン本体からすべての電源が取り外されると、出荷時の設定に戻ります。

1 ユーザーファンクション

将来の拡張用のエリアです。

2 スピーカーボタン

スピーカーのON/OFFの切り替えや音量の調節をします。

でスピーカーのON/OFFを切り替えます。タップして「ピッ」と音がした場合はON、音がない場合はOFFです。

左側ので音量を小さく、右側ので音量を大きくします。

3 表示切り替えボタン

表示装置の切り替えをします。

液晶ディスプレイ→外部ディスプレイ→同時表示→液晶ディスプレイ…の順に表示が切り替わります。

POINT

- 外部ディスプレイを接続するには、別売のポートリプリケータ（FMP-CBX5）が必要です。

4 ライトネスボタン

液晶ディスプレイのバックライトの明るさを調節します。

左側ので暗く、右側ので明るくします。

5 右タップボタン

右タップ（[P.21](#)）を行う場合に使用します。

6 ホバーリングボタン


ホバーリングモード (☞ P.20) の ON/OFF を切り替えます。

ホバーリングモード中は状態表示 LED (☞ P.16) のホバーリング LED がグリーン点灯します。

2 ペンの使いかたについて

ペン操作について

本パソコンは、画面上をペンで直接触れてマウスポインタを操作します。画面上を直接操作できるので、直感的でスピーディな操作が可能です。



画面上でペンを移動させると、マウスポインタが移動します。

☞ 重要

- ▶ ペンを画面に触れたままPCカードのセット／取り出しを行うと、ペン操作が行えなくなる場合があります。この場合は、パソコン本体を数回サスPEND／レジュームさせてください。

● ホバーリングモードについて

本パソコンでは、小さなアイコンを選択する場合など、ペンで細かい作業を行う際に、ホバーリングモードを使用することができます。ホバーリングモードは、マウスポインタの位置を決定してからタップなどの操作を行うことができるので、高精度な作業を行う場合に便利です。切り替えは、コントロールエリア（[P.18](#)）のホバーリングボタンをタップします（ホバーリングモード中は状態表示LED（[P.16](#)）のホバーリングLEDがグリーン点灯します）。

なお、ホバーリングモードは「Normal」と「Special」の2種類があり、ホバーリングモードON時は、マウスポインタの操作が下記のようになります。


	ホバーリングモード OFF	ホバーリングモード ON
Normal	タップ	ダブルタップ
	ダブルタップ	トリプルタップ
Special	ペンを置いたときに選択	ペンを離したときに選択

POINT

- ▶ ホバーリングモードの変更について
詳しくは『ソフトウェアガイド』を参照してください。


■ ペンの使いかた

● タップ




ペンで画面を1回押すことです。

● 右タップ




コントロールエリア (☞ P.18) の右タップボタンをタップ後(1)、画面をタップ(2)することです。右タップになるのは1回のみです。

● ダブルタップ




ペンで画面を素早く2回連続して押すことです。

● トリプルタップ




ペンで画面を素早く3回連続して押すことです。ホバーリングモードなどで使用します。

● ドラッグ



ペンの先を画面に押しつけたまま動かすことです。

● ポイント (Special ホバーリングモード時)



ペンの先を目的のアイコンなどの上までドラッグし、ペン先を離します。

POINT

- ▶ ペンの先を画面に押しつける力が不充分な場合、正しく操作が認識されないことがあります。添付のペンを用いて、確実に画面を押して操作をしてください。
- ▶ タッチパネルは、添付のペンで操作してください。指先やボールペンなどで操作すると、パネルが汚れたり、傷がついたりします。
- ▶ ペンを破損したり紛失した場合は、下記のサプライ品をお求めください。

商品名：タッチパネル用ペン FMP-PN2

商品番号：0635091

(富士通コワーコ株式会社 お問い合わせ：03-3342-5375)

3 電源を入れる

電源の入れかた

ここでは、本パソコンの通常の電源の入れかたについて説明します。

POINT


- ▶ 電源を入れたら、衝撃や振動を与えたりしないでください。また、パソコン本体の放熱をさえぎらないでください（[P.86](#)）。故障の原因となります。

1 ACアダプタを接続します。

ACアダプタのコードを接続し(1)、パソコン本体のDC-INコネクタに接続します(2)。


その後、プラグをコンセントに接続します(3)。

状態表示LED（[P.16](#)）の充電LEDが、バッテリの充電状態に応じて点灯します。



2 パソコン本体のSUS/RESスイッチを押します。

ACアダプタから電源が供給され、電源が入りPOSTが始まります。また、状態表示LED（[P.16](#)）のバッテリ残量LEDがバッテリ残量に応じて点灯します。



POINT

- ▶ POSTとは、Power On Self Test（パワーオンセルフテスト）の略で、パソコン内部に異常がないか調べる自己診断テストです。本パソコンの電源が入ると自動的に行われ、OSの起動直前に完了します。
- ▶ POST中に電源を切ると、自己診断テストが異常終了したと診断されます。本パソコンでは、自己診断テストの異常終了回数をカウントしており、3回続いた場合、4回目の起動時にエラーメッセージ（[P.74](#)）を表示します。POST中は、不用意に電源を切らないでください。

4 電源を切る

電源の切りかた

ここでは、電源の切りかたと、その注意事項を説明しています。

⚡ 重要

- 一度電源を切って、再度電源を入れる場合は、10秒ほど待ってから電源を入れてください。

1 [スタート] — 「Windows の終了」をタップします。

「Windows の終了」ダイアログボックスが表示されます。

2 「電源を切れる状態にする」を選択して [OK] をタップします。

パソコン本体の電源が切れます。また、状態表示 LED の Power LED が消灯します。

POINT

- 上記の方法で電源が切れない場合は、強制終了スイッチ（[P.13](#)）を添付のペンの先端などで押します。ただしこの場合、作業中のデータが消失することがあります。
- 手順1で表示される画面で、「再起動する」を選択すると、本パソコンを再起動することができます。再起動とは、メモリに入っている情報をいったん消して、再びフロッピーディスクやハードディスクなどからOSを読み込みなおすことです。
- 手順1で表示される画面で、「スタンバイ」を選択すると、本パソコンが省電力状態になります（[『ソフトウェアガイド』参照](#)）。
- このあと、本パソコンを長期間使用しない場合は、ACアダプタやバッテリパック（[P.27](#)）を取り外してください。

5 再起動する

再起動方法

ソフトウェアをインストールした場合や、使用中のソフトウェアが何らかの理由で動かなくなった場合などに、本パソコンを再起動させます。

POINT

- ▶ 再起動させると、メモリ内のデータが消失します。再起動させる前に、必要なデータは保存してください。

1 [スタート] — 「Windows の終了」をタップします。

「Windows の終了」ダイアログボックスが表示されます。

2 「再起動する」を選択して [OK] をタップします。

本パソコンが再起動されます。

POINT

- ▶ 上記のように再起動ができない場合は、次のように再起動してください（キーボード使用時）。ただしこの場合、作業中のデータが消失することがあります。

1. 【Ctrl】キーと【Alt】キーを押しながら【Del】キーを押します。

「プログラムの強制終了」ダイアログボックスが表示されたら、メッセージに従って、操作してください。

それでも電源が切れない場合、またはキーボードを使用していない場合は、次の方法で行ってください。

1. 強制終了スイッチ（[P.13](#)）を添付のペンの先端などで押します。

2. SUS/RES スイッチ（[P.13](#)）を押して、本パソコンの電源を入れます。

6 バッテリについて


バッテリを充電する

本パソコンは、携帯での使用を考慮して、AC アダプタの他にバッテリからも電源を供給することができます。

ここでは、バッテリの充電方法について説明します。


1 AC アダプタを接続します。

AC アダプタのコードを接続し(1)、パソコン本体の DC-IN コネクタに接続します(2)。その後、プラグをコンセントに接続します(3)。



2 充電 LED が点灯します。

そのときのバッテリ充電状態に合わせて充電 LED が点灯します(☞ P.29)。



POINT


- ▶ 充電時間については、「仕様一覧」(☞ P.88)をご覧ください。
- ▶ 本パソコンご購入時、または1ヵ月以上充電していない場合は、バッテリを充電してからお使いください。
- ▶ バッテリの充電は、充電LEDがグリーン点灯するまで十分に時間をかけて充電を行い、バッテリをフル充電状態にしてください。
- ▶ バッテリ残量が90%以上残っている場合は、AC アダプタを取り付けても充電されません。89%以下で充電されます。
- ▶ 周囲の温度が低いと、バッテリの充電能力は低下します。
- ▶ バッテリ運用直後の充電では、バッテリの温度が上昇しているため、バッテリの保護機能が働いて充電が行われない場合があります(充電 LED (☞ P.16) がオレンジ点滅します)。しばらくして、バッテリの温度が低下すると充電が開始されます。

バッテリで運用する

ここでは、バッテリでの運用について説明します。

1 ACアダプタを取り外し、SUS/RESスイッチを押します。

Power LEDなどが点灯し、本パソコンが動作状態になります。



POINT

- ▶ 周囲の温度が低いと、バッテリの稼動時間は短くなります。
- ▶ バッテリの稼動時間については、「仕様一覧」(⇒ P.88)をご覧ください。
- ▶ バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼動時間が短くなります。稼動時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。

バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換は、プログラムやデータをハードディスクなどに保存してから行います。ここでは、バッテリパックの交換について説明します。

⚠ 警告



- バッテリパックの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。感電や故障の原因となります。

POINT


- ▶ 新しいバッテリパックは、次の製品をお求めください。
品名：バッテリパック
型名：FMP-BP10
(ご購入元にお問い合わせください)

1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します (☞P.23)。

2 パソコン本体を裏返します。


3 ロックを解除します。

本体下面の解除ボタンを押しながら (1)、バッテリパックロックをスライドして (2) ロックを解除します。




4 バッテリパックを取り外します。

バッテリパックに指をかけて取り外します。




5 新しいバッテリパックを取り付けます。

バッテリパックロックが解除されているか確認してから新しいバッテリパックを斜め上から差し込み、しっかりと押し込みます。



6 バッテリパックロックをカチッと音がするまでスライドします。



POINT

- ▶ 本パソコンは、バッテリ運用時でもパソコン本体がサスPEND状態か Save To Disk 状態であれば、バッテリパックの交換が行えます。その際は以下の点に注意し、充電済みのバッテリパックと交換してください。
 - ・サスPENDする前にデータを保存してください。
 - ・バッテリパックの交換は、3分以内に行ってください。
 - ・バッテリパックの交換中にSUS/RESスイッチを押さないでください。
 - ・バッテリパックの交換後、パソコン本体をレジュームさせる場合は、バッテリパックがロックされていることを確認してください。
- なお、ご購入時および長時間本パソコンをご使用にならなかった場合は、バッテリパックを交換する前に、ACアダプタでの通電を半日以上行ってください。
- ▶ バッテリパックの交換などで、パソコン本体からすべての電源を取り外すと、コントロールエリア（[P.18](#)）の「スピーカーボタン」「ライトネスボタン」の設定は出荷時の設定に戻ります。

バッテリ残量を確認する

本パソコンは、バッテリの残量を状態表示 LED のバッテリ残量 LED で表します。

■ バッテリの残量表示（バッテリ残量 LED）

本パソコンが動作状態のときは点灯し、サスPEND状態のときは点滅します。

グリーン点灯／点滅 約 100%～約 50%のバッテリレベルを示します。

↓

オレンジ点灯／点滅 約 49%～約 13%のバッテリレベルを示します。

↓

レッド点灯／点滅 LOW バッテリ状態（約 12%以下のバッテリレベル）、または DEAD バッテリ状態（0%のバッテリレベル）を示します。LOW バッテリ状態では、スピーカーが ON（[P.18](#)）の場合は警告音が鳴ります。

POINT

- ▶ バッテリの残量表示は、バッテリ（リチウムイオン電池）の特性上、使用環境（温度条件やバッテリの充放電回数など）により、実際のバッテリ残量とは異なる表示をする場合があります。
- ▶ バッテリ残量が 90%以上残っている場合は、AC アダプタを取り付けても充電されません。89%以下で充電されます。

■ バッテリ温度アラームの表示（充電 LED）

充電 LED のオレンジ点滅は、バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなったときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止していることを表しています。しばらくしてバッテリパックの温度が平常に戻ると、オレンジ点灯になり充電を再開します。

■ バッテリの異常表示（バッテリ残量 LED）

バッテリ残量 LED のレッド点滅は、バッテリが正しく充電できないことを表しています。

POINT

- ▶ バッテリ残量 LED がレッド点滅している場合は、パソコン本体の電源を切ってからバッテリの取り付けをやり直してください。それでもレッド点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。
「[バッテリパックを交換する](#)」（[P.27](#)）

LOWバッテリ状態について

ここでは、本パソコンのバッテリがLOWバッテリ状態になった場合の表示と、その対処方法を説明します。

1 次のように知らせます。

警告音が鳴り、警告メッセージが表示されます。また、状態表示LEDのバッテリ残量LEDがレッド点灯／点滅します。

POINT

- ▶ コントロールエリア（[P.18](#)）や「ボリュームコントロール」で音量を小さくしていると、警告音が聞こえない場合があります。また、コントロールエリアでスピーカーをOFFにしていると、警告音が鳴りません。

2 バッテリを充電するか、バッテリを交換します。

ACアダプタを接続してバッテリを充電してください。また、携帯時など、ACアダプタを接続できない場合は、作業を終了させて電源を切ってください。その後、バッテリパックを交換してください（[P.27](#)）。

重要

- ▶ LOWバッテリ状態のまま放置すると、自動的にサスPENDします。ただし、ハードディスクなどデータの読み書きを行っている場合は、その処理が終了するまでサスPEND動作をしないのでご注意ください。
- ▶ LOWバッテリ状態のまま使用し続けると、最悪の場合、作成中または保存中のデータが失われることがあります。すみやかにACアダプタを接続するか、バッテリパックを交換（[P.27](#)）してください。

取り扱い上の注意

⚠ 警告



- バッテリパックは、大変デリケートな製品です。取り付け／取り外しを行う場合は、落下させるなどして、強い衝撃を与えないでください。また、安全を考慮し、強い衝撃を与えたバッテリパックは、使用しないでください。感電や破裂の原因となります。
- 放電について
 - ・バッテリは、充電後にお使いにならなくとも、少しづつ自然放電してしまうので、使う直前に充電することをお勧めします。
 - ・長期間（約1ヵ月以上）本パソコンをお使いにならない場合は、バッテリパックを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリパックの寿命が短くなります。
- 寿命について
 - ・パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは消耗し劣化します。月に一度はパソコン本体をバッテリで運用し、バッテリの状態を確認してください。
 - ・バッテリは消耗品ですので、長期間使用すると充電能力が低下します。
 - ・バッテリの稼動時間が極端に短くなってきたらバッテリの寿命です。
- 廃棄について
 - ・バッテリパックを廃棄する場合は、バッテリパックがショートしないようバッテリ端子をテープなどで絶縁し、地方自治体の条例または規則にしたがってください。
- バッテリ稼動時間を長くするには
 - ・省電力機能を利用します（[◆◆『ソフトウェアガイド』参照](#)）。
- バッテリ稼動時間が短くなる場合について
 - ・バッテリ稼動時間は環境温度に影響され、低温時はバッテリ稼動時間が短くなる場合があります。
 - ・バッテリは、長期間使用していると充電容量が低下し、充電能力が落ちてきます。その場合は新しいバッテリパックと交換してください。
- 次のような場合はACアダプタを使用してください
 - ・ハードディスクやモデムを頻繁に使用するとき
 - ・LANを使用するとき
 - ・本パソコンをご購入時の状態に戻すとき

Memo

第2章


ハードウェアについて

本パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）機器について、基本的な取り扱いなどについて説明しています。

1 周辺機器を取り付ける前に	34
2 PC カードについて	36
3 メモリについて	39
4 ポートリプリケータについて	42
5 内蔵 FAX モデムについて	45
6 内蔵 LAN について	47
7 キーボードについて	49
8 携帯電話や PHS について	56

1 周辺機器を取り付ける前に

使用できる周辺機器



※ FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクからは起動できません。

取り扱い上の注意

ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明します。

● 周辺機器によっては設定作業が必要です

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続したあとで設定作業を行う必要があります。たとえば、プリンタやPCカードを使うには、取り付けたあとに「ドライバのインストール」という作業が必要です。また、メモリなどのように、設定作業がいらない機器もあります。周辺機器の接続は、本書をよくご覧になり、正しく行ってください。

● 周辺機器のマニュアルもご覧ください

本書で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。本書とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

● 純正品をお使いください

弊社純正のオプション機器については、「システム構成図」をご覧ください。

他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

● ACPIに対応した周辺機器をお使いください

本パソコンはACPIモードに設定されています。ACPIモードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

また、本パソコンでは、低レベルのスタンバイ（ACPI S1）をサポートしていません。お使いになる周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合、本パソコンをスタンバイや休止状態にしないでください。

● 取り付け／取り外し時の注意

PS/2規格のマウス以外の周辺機器の取り付けは、OSのセットアップ終了後に行ってください。OSのセットアップを行う前に取り付けると、セットアップが正常に行われないおそれがあります。OSのセットアップについては、『ソフトウェアガイド』をご覧ください。

POINT

- ▶ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ▶ 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1つずつ取り付けて設定を行ってください。

2 PCカードについて

取り扱い上の注意

△ 注意



- PCカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に溜った静電気により破壊される場合があります。PCカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

故障を防ぐため、PCカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のある場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- カードをこすったりして静電気をおこさないでください。
- 重い物をのせないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ず専用のケースに入れてください。

☞ 重要

- ▶ ペンを画面に触れたままPCカードのセット／取り出しを行うと、ペン操作が行えなくなる場合があります。この場合は、パソコン本体を数回サスPEND／レジュームさせてください。

POINT

- ▶ 代表的なPCカードには次のようなものがあります。
 - ・ SCSI（スカジー）カード
SCSI規格対応のハードディスクやMO（光磁気ディスク）ドライブなどの機器を接続するときに必要なPCカードです。
 - ・ LAN（ラン）カード
複数のパソコンどうしをケーブルで接続して、データやプリンタなどを共有するときに必要なPCカードです。
- ▶ PCカードを2枚使用するには、別売のポートリプリケータ（FMP-CBX5）が必要です。
- ▶ PCカードを2枚使用すると、IRQリソースが不足する場合があります。このようなときは、使用しないデバイス（「シリアルポート」（[P.63](#)）、「赤外線通信ポート」（[P.63](#)）や「パラレルポート」（[P.63](#)）など）があれば、BIOSセットアップで「使用しない」に設定してください。
- ▶ 本パソコンでは、12Vを使用するPCカードはサポートしていません。

PC カードをセットする

ここでは PC カードのセットについて説明します。

⚠ 注意




- PC カードをセットするときは、PC カードスロットに指を入れないでください。けがの原因となることがあります。

POINT

- ▶ LAN カードやモデムカードなど、通信系の PC カードの中には、2 枚同時には使用できないものがあります。PC カードに添付のマニュアルで確認してください。
- ▶ PC カードによっては、セット時に電源を切る必要のあるものもあります。PC カードに添付のマニュアルで確認してください。
- ▶ PC カードとコードを接続しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶつけたりしないように注意してください。破損の原因となります。

1 PC カードをセットします。

製品名を上にして PC カードスロットに水平に差し込みます。



PC カードを取り出す

ここでは、PC カードの取り出しについて説明します。

⚠ 注意



- PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっている場合があります。PC カードを取り出すときは、手順 3 のあとしばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



- PC カードを取り出すときは、PC カードスロットに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

POINT

- ▶ PC カードを取り出す場合は、次の手順で行ってください。手順どおり行わないと、故障の原因となります。
- ▶ PC カードによっては、取り出すときに電源を切る必要のあるものがあります。PC カードのマニュアルで確認してください。

1 タスクバーの「PC カード」アイコンをタップします。

POINT

- ▶ タスクバーの「PC カード」アイコンをダブルタップしたり、コントロールパネルの「PC カード」アイコンをタップして表示される「PC カード (PCMCIA) のプロパティ」ウィンドウで、「停止」をタップして PC カードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。

2 「XXXXXXX の中止」をタップします。

XXXXXXX には、お使いの PC カードの名称が表示されます。

PC カードの動作が停止し、次の画面が表示されます。




POINT

- ▶ PC カードによっては、「このデバイスは取りはずせません」というメッセージが出ることがあります。このメッセージが出る PC カードについては、OS を終了させ、パソコン本体の電源を切ってから取り出しを行ってください。

3 [OK] をタップします。


4 しばらく待ってから、PC カード取り出しボタンを添付のペンの背で押します。



POINT

- ▶ 添付のペンの先で押さないでください。破損の原因となります。

5 PC カードを取り出します。



POINT

- ▶ PC カードを取り出す場合は、PC カードのコードを引っ張らないでください。破損の原因となります。

3 メモリについて

メモリを交換する

ここでは、本パソコンに搭載されているメモリの交換について説明します。

⚠ 警告



- メモリを交換する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタおよびバッテリを取り外してください。
感電の原因となります。
- 取り外したカバー、ネジなどの小さな部品は、小さなお子様が誤って飲み込むと窒息の原因となります。保護者の方は、小さなお子様の手の届かない所に置くように注意してください。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

⚠ 注意



- メモリの交換を行うときは、端子やICなどに触れないようメモリのふちを持ってください。また、パソコン本体内部の部品や端子などにも触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。
- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留った静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってください。サスPEND状態やSave To Disk状態で行うと、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因となることがあります。

⚠ 重要

- ▶ 本パソコンのネジを取り外すときは、ネジのサイズ(M2.5)に合ったプラスのドライバー1番をお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

POINT


- ▶ メモリを取り付け、メモリの容量を確認するには、BIOSセットアップの「情報」メニューの「メモリスロット」の項目を見ます(⇒ P.69)。対応する項目に「64MB SDRAM」となどと取り付けたメモリの容量が表示されます。取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動しない場合は、メモリが故障または不良です。富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口、またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ メモリを拡張する場合は、工場出荷時に取り付けられているメモリを大容量のものに交換してください。
- ▶ パソコン本体の電源を入れる前に必ずメモリを取り付けておいてください。
- ▶ 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。

1 バッテリパックを取り外します。

「バッテリパックを交換する」の手順1～4 (☞ P.27)


2 カバーを取り外します。

パソコン本体下面のネジを外し、カバーを取り外します。




3 メモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、スロットから取り外します。




4 新しいメモリを取り付けます。

メモリの欠けている部分と、コネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかりと差しこみ、
パチンと音がするまで下に倒します。



5 カバーを取り付けます。

手順2で外したカバーを取り付けます。

**☞ 重要**

- ▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は強制終了スイッチで電源を切り、メモリを取り付け直してください。

4 ポートリプリケータについて

パソコン本体に取り付ける

ポートリプリケータ（FMP-CBX5）は、本パソコンへ取り付け／取り外しが簡単に行えるオプション機器です。ここではパソコン本体の取り付けについて説明します。

△ 注意




- ポートリプリケータの取り付けを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
故障の原因となります。




- ポートリプリケータにパソコン本体を取り付けたり、ポートリプリケータを固定する場合は、指をはさまないよう注意してください。けがの原因となることがあります。

- 1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します（[P.23](#)）。
ヘッドホンやマイクを接続している場合は、取り外してください。



- 2 ポートリプリケータを固定します。
角度調節バーで、ポートリプリケータを固定します。




※ 重要

- ▶ ポートリプリケータにパソコン本体を取り付ける場合は、角度調節バーでポートリプリケータをしっかりと固定してください。パソコン本体が倒れて故障の原因となります。

3 パソコン本体を取り付けます。

パソコン本体をカチッと音がするまで押し込みます。

**POINT**

▶ ポートリプリケータの詳細については、装置に添付のマニュアルをご覧ください。

パソコン本体の取り外し


ここではパソコン本体の取り外しについて説明します。

△ 注意

- ポートリプリケータの取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
故障の原因となります。
- ポートリプリケータからパソコン本体を取り外したり、ポートリプリケータの角度調節バーのロックを解除したりする場合は、指をはさまないよう注意してください。
けがの原因となることがあります。


1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します (⇒ P.23)。

ヘッドホンやマイクを接続している場合は、取り外してください。



2 パソコン本体を取り外します。

ポートリプリケータを押さえながらパソコン本体を取り外します。



重要

- ▶ 角度調節バーのロックを解除する前に、必ずポートリプリケータからパソコン本体を取り外してください。
パソコン本体およびポートリプリケータが倒れて故障の原因となります。

5 内蔵 FAX モデムについて

接続について

本パソコンは、V.90/K56flex 対応の FAX モデムが内蔵されており、MNP Class 4/5 および ITU-T V.42/V.42bis によるエラーフリーの通信が快適に行えます。また、モデムとしての機能に加え、T.30 (G3) FAX の機能を持ち、FAX の送受信を行えます。

⚠ 警告



- モジュラーケーブルを接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。感電の原因となります。
- 近くで雷が起きたときは、パソコン本体の電源を切り、AC アダプタやモジュラーケーブルを取り外してください。
そのまま使用すると、雷によっては本パソコンを破壊し、火災の原因となります。

⚠ 注意




- モジュラーコネクタに指などを入れないでください。
感電の原因となることがあります。

⚠ 重要

- ▶ インターネットに接続する場合は、モデムまたは LAN のどちらか一方をお使いください。
モデムと LAN の両方を同時に使ってインターネットに接続しないでください。

1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。


2 添付のモジュラーケーブルで、電話回線とパソコン本体のモジュラーコネクタを接続します。



3 パソコン本体の電源を入れます。

POINT

- ▶ 内蔵モデムについての詳細は（『内蔵モデム取扱説明書』参照）。
- ▶ 本パソコンでは、内蔵モデムとPCカードモデムの同時使用はサポートしていません。
- ▶ モジュラーコネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。破損の原因となります。



- ▶ モデムを使用する場合は、消費電力が大きいため、ACアダプタのご使用をお勧めします。
- ▶ アプリケーションを起動したままインターネットに長時間接続していると、本パソコンのCPUに高い負荷がかかり、内蔵モデムでの通信が切断される場合があります。このような場合は、ブラウザやメールソフト以外のアプリケーションを終了してから、もう一度インターネットに接続してください。

6 内蔵 LAN について

接続について

本パソコンは、LAN デバイスが内蔵されており、100BASE-TX による IEEE802.3 に準拠した高速 LAN システムへ接続することができます。また、従来の 10BASE-T による LAN システムへ接続することも可能です。

⚠ 警告



- LAN ケーブルを接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。感電の原因となります。
- 近くで雷が起きたときは、パソコン本体の電源を切り、AC アダプタや LAN ケーブルを取り外してください。
そのまま使用すると、雷によっては本パソコンを破壊し、火災の原因となります。

⚠ 注意




- LAN コネクタに指などを入れないでください。
感電の原因となることがあります。

⚠ 重要


- ▶ インターネットに接続する場合は、モ뎀または LAN のどちらか一方をお使いください。
モ뎀と LAN の両方を同時に使ってインターネットに接続しないでください。
- ▶ 本パソコンの内蔵 LAN デバイスを使用するには、別売のポートリプリケータ (FMP-CBX5) が必要です。
- ▶ 内蔵 LAN デバイスを使用する場合は、AC アダプタで運用してください。
- ▶ 本パソコンの内蔵 LAN デバイスは、ポートリプリケータに AC アダプタが接続されている状態で、パソコン本体の電源を入れた場合か、パソコン本体をリジュームさせた場合に使用できます。

1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。


2 パソコン本体をポートリプリケータ（別売）に取り付けます（[P.42](#)）。



3 別売のLANケーブルで、ポートリプリケータのLANコネクタとネットワークを接続します。



4 ポートリプリケータにACアダプタを接続し、パソコン本体の電源を入れます。




重要

- ▶ ネットワークをお使いになるときには、省電力機能が働かないように設定を変更してください（[『ソフトウェアガイド』](#)参照）。
省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。また、お使いになるアプリケーションによっては、不具合が発生する場合があります。

POINT

- ▶ LANコネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押し下げながら引き抜いてください。
破損の原因となります。




7 キーボードについて

ワイヤレスキーボードについて

ワイヤレスキーボードは、キーボードの操作を赤外線でパソコン本体に送信しています。ワイヤレスキーボードを使用する場合は、パソコン本体をポートリプリケータ（[P.42](#)）に取り付けて固定し、キーボードの送信部をパソコン本体の受光部（[P.11](#)）に向けて操作してください。距離は10～30cmの範囲での使用をお勧めします。

重要

- ▶ ワイヤレスキーボードを使用する場合は、別売のポートリプリケータ（[P.42](#)）にパソコン本体をしっかりと固定してください。不安定なまま使用すると、パソコン本体が転倒して、故障の原因となることがあります。




POINT

- ▶ ワイヤレスキーボードを使用する場合は、ポートリプリケータのキーボードコネクタにはキーボードを接続しないでください。ポートリプリケータに接続したキーボードが優先され、ワイヤレスキーボードが使用できなくなります。
- ▶ ワイヤレスキーボードを、パソコン本体の赤外線通信ポートに向けて操作しないでください。特に赤外線通信中は、ワイヤレスキーボードを使用しないでください。赤外線通信ポートが正常に動作しなくなります。
- ▶ 以下の場合、うまく通信できないことがあります。
 - ・ワイヤレスキーボードの送信部とパソコン本体が、真正面に向き合っていない場合
 - ・ワイヤレスキーボードの送信部とパソコン本体の距離が離れすぎていたり、間に遮断物がある場合
 - ・テレビなどのリモコンや、ワイヤレス・ヘッドホンなどが近くで動作している場合
 - ・直射日光や、蛍光灯・白熱灯などの強い光がワイヤレスキーボードの送信部やパソコン本体の受光部に当たっている場合
 - ・ワイヤレスキーボードの送信部やパソコン本体の受光部が汚れている場合
- ▶ ワイヤレスキーボードのボタンが押されたままになると、電池が短時間で消耗します。ワイヤレスキーボードの上に物を載せたり、ひっくり返して放置しないでください。


ID の設定について

複数のワイヤレスキーボードを隣接して使用する場合は、混信を防ぐため、各ワイヤレスキーボードに異なる ID を設定します。ID は、キーボードの【Fn】+左側の【Alt】+左側の【Shift】+【0】～【7】キーを押して設定します。

- 1 【Fn】+左側の【Alt】+左側の【Shift】+【0】～【7】キーで任意の ID をキーボードに設定します。



- 2 ワイヤレスキーボードをパソコン本体に向けて2回キー入力し、パソコン本体にIDを認識させます。




POINT

- ▶ ワイヤレスキーボードの工場出荷時のIDは「0」に設定されています。
- ▶ 以下の場合はパソコン本体に設定したIDは解除されます。
 - ・パソコン本体の電源を切ったとき
 - ・パソコン本体をサスペンドさせたとき
 - ・パソコン本体の強制終了スイッチでパソコン本体の電源を切ったとき
- ▶ 電源を入れた直後、またはレジューム直後のパソコン本体は、どのIDのワイヤレスキーボードからでもキー入力が可能であり、初めて受信したキーボードのIDがパソコン本体のIDとなります。
- ▶ 動作状態のパソコン本体のID設定(変更)は、パソコン本体とワイヤレスキーボードのIDが一致していないと行えません。
- ▶ ワイヤレスキーボードのキー入力が正常に行えなくなった場合は、いったん電池を取り出し、数回キー入力をしたあと、再度電池を入れてください。それでも正常に入力できない場合は、電池の寿命と考えられます。新しい電池と交換してください。


電池交換について

ここでは、ワイヤレスキーボードの電池交換について説明します。ワイヤレスキーボードの電池は、単4電池を2本使用します。

- 1 電池カバーを取り外します。




- 2 電池を取り出します。




- 3 新しい電池を取り付けます。

電池のプラス (+) とマイナス (-) の向きを確認して正しく入れてください。



- 4 電池カバーを取り付けます。



⚠ 注意


- プラス（+）とマイナス（-）の向きを確認して、正しく入れてください。
- 消耗した電池と新しい電池を混ぜたり、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ワイヤレスキーボードを長期間使用しない場合は、電池の液漏れなどによるトラブルを防ぐため、電池を取り出してください。万一液漏れしたときは、水に浸した布を固く絞って金具、周囲を清掃し、その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。
- 電池から漏れた液が体についたときは水でよく洗い流してください。また目や口に入ったときは、よく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 電池ボックスの端子をショートさせないでください。
- 電池を水や火の中に入れたり、分解しないでください。
- 電池を充電しないでください。
- 電池に直接ハンダ付けしないでください。
- 極端な温度条件下で保管しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 電池を廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

◀ 重要

- ▶ ワイヤレスキーボードは、電池交換を行うと設定していた ID (☞ P.50) が初期値 (0) に戻ります。電池交換後に任意の ID を再設定してください。

USB キーボードの接続について

USB キーボードのコネクタを、パソコン本体右側面の USB コネクタに接続します。このとき、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。



POINT

- ▶ 本パソコンは、別売の USB マウス (FMV-MO202L)、FDD ユニット (USB) (FMV-NFD51S) を使用することもできます。USB 機器の使用については以下の点に留意してください。
 - ・パソコン本体の電源が入った状態で取り付け／取り外しを行えます。なお、取り付け時はコネクタをまっすぐ接続してください。
 - ・FDD ユニット (USB) は、OS が起動している場合に使用できます。FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクは、起動ディスクとして使用できません。

主なキーの名称と働き



- ▶ 文字キーの一部を通常の状態と切り替えて、テンキーとして使えるようにするモードを「テンキーモード」といいます。テンキーモードの切り替えは、【Shift】+【Num LK】キーで行い、上図の太線で囲まれたキーがテンキーとなります。これらのキーで入力できる文字は、各キーの前面にプリントされています。
- ▶ ワイヤレスキーボードで Caps Lock、Scroll Lock、Num Lock を切り替える場合は、必ずパソコン本体に向けて操作を行い、使用後は元の状態に戻してください。
- ▶ 状態表示ランプについて（USB キーボードのみ）
 1. Caps Lock ランプ
【Shift】+【Caps Lock】キーを押し、英大文字固定モードになったときに点灯します。
 2. Scroll Lock ランプ
【Scr Lk】キーを押すたびに点灯または消灯します。
 3. Num Lock ランプ
【Shift】+【Num LK】キーを押し、キーボードがテンキーモードになったときに点灯します。

【Esc】(エスケープ) キー

アプリケーションごとに機能が異なります。1つ前に行った作業に戻るときなどによく使われます。

【F1】～【F12】(ファンクション) キー

アプリケーションごとに機能が異なります。

POINT

- ▶ ワイヤレスキーボードの【F10】キーにプリントされている（□）はサポートしていません。

【Fn】(エフエヌ) キー

本パソコン独自のキーです。

【Space】キー

1文字分の空白を入力するのに使います（キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーです）。

【↑】【↓】【←】【→】(カーソル) キー

カーソルを移動するときに使います。

【Enter】(エンター) キー

リターンキーまたは改行キーとも呼ばれます。改行したり、コマンドを実行したりします。

【Ctrl】(コントロール) キー

他のキーと組み合わせて使います。アプリケーションごとに機能が異なります。

【Shift】(シフト) キー

他のキーと組み合わせて使います。

【Alt】(オルト) キー

他のキーと組み合わせて使います。アプリケーションごとに機能が異なります。

【Caps Lock】(キャップスロック) キー

英大文字モードにするときに、【Shift】キーと一緒に押します。再度押すと解除します。

【Num Lk】(ニューメリカルロック) キー

テンキーモードにしたいときに、【Shift】キーと一緒に押します。再度押すと解除します。

【Scr Lk】(スクロールロック) キー

アプリケーションごとに機能が異なります。

【Prt Sc】(プリントスクリーン) キー

画面のハードコピーを取るときに押します。

【Pause】(ポーズ) キー

画面の表示を一時的に止めるときに押します。

【Break】(ブレーク) キー

アプリケーションごとに機能が異なります。

【Insert】(インサート) キー

文字を入力するときに、「挿入モード」と「上書モード」を切り替えます。

【Del】(デリート) キー

文字を削除するときに押します。

また、【Ctrl】キーと【Alt】キーと一緒に押すと、本パソコンを再起動できます。

【Home】(ホーム) キー

カーソルを行の最初に移動するときに押します。

【Ctrl】キーと一緒に押すと、文章の最初に移動します。

【End】(エンド) キー

カーソルを行の最後に移動するときに押します。

【Ctrl】キーと一緒に押すと、文章の最後に移動します。

【Pg Up】(ページアップ) キー

前の画面に切り替えるときに押します。

【Pg Dn】(ページダウン) キー

次の画面に切り替えるときに押します。

【Back Space】(バックスペース) キー

1 文字分を消したいときに押します。カーソルの位置より 1 つ左の文字が削除されます。

【SysRq】(システムリクエスト) キー

アプリケーションでサポートしている場合、キーボードをリセットするときなどに使用します。【Alt】キーと一緒に押します。

【田】(ウィンドウズ) キー

「スタート」メニューを表示したいときに押します。

【】(アプリケーション) キー

選択した項目のポップアップメニューを表示するときに押します。また、右タップ (⇒ P.21) と同じ役割をします。

8 携帯電話やPHSについて

接続について

本パソコンは、USBコネクタに別売の携帯電話接続ケーブルなどで携帯電話やPHSを接続し、移動体通信を行うことができます。

ここでは、携帯電話の接続について説明します。


△ 注意



- ケーブルは本書および「ドライバーズCD」内の「Fjusb」フォルダにある readme.txt をよくお読みになり、正しく接続してください。
誤った接続状態で使用すると、パソコン本体および携帯電話やPHSが故障する原因となることがあります。

1 携帯電話またはPHSを接続します。

接続ケーブルで、携帯電話やPHSとパソコン本体のUSBコネクタを接続します。
このあと、接続ケーブルのドライバをインストールします（[『ソフトウェアガイド』](#)参照）。



POINT

- ▶ USBコネクタで接続する場合は、「Fjusb」フォルダにある readme.txt を必ずお読みください。
- ▶ お使いになれる接続ケーブルは以下のとおりです。
 - ・携帯電話接続用USBケーブル（FMV-CBL101、FMV-CBL11S）
 - ・PHS接続用USBケーブル（FMV-CBL102、FMV-CBL12S）
 - ・PHS接続用USBケーブル（H"対応）（FMV-CBL103）
 - ・cdmaOne接続用USBケーブル（FMV-CBL104）
- なお、別売のケーブルにドライバCDが添付されている場合がありますが、別売のケーブルに添付されているCDは使用しないでください。
- ▶ 各コネクタを接続する場合は、コネクタの向きを確かめて、まっすぐ接続してください。
- ▶ 携帯電話またはPHSからケーブルを取り外す場合は、必ずコネクタの両側、または上側のボタンを押しながら取り外してください。破損の原因となります。
- ▶ 本パソコンには、デジタル携帯電話接続カード、およびPHS接続カードをセットすることもできます。接続カードについては、接続カードのマニュアルをご覧ください。

第3章

BIOS セットアップ

本パソコンの日時や省電力モードの設定に必要となる、BIOS セットアップというプログラムについて説明しています。また、本パソコンのデータを守るためのパスワードの設定方法についても説明しています。

3

1 BIOS セットアップとは	58
2 BIOS セットアップの操作のしかた	59
3 メニュー詳細	62
4 BIOS のパスワード機能を使う	70
5 BIOS が表示するメッセージ一覧	73

1 BIOS セットアップとは

BIOS セットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。ただし、通常の使用状態では、BIOS セットアップで環境を設定（変更）する必要はありません。本パソコンが出荷されるときに、すでに設定されています。

BIOS セットアップの設定は、以下の場合などに行います。

- 特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワード（暗証番号）を設定するとき
- 省電力モード（電源を入れた状態で本パソコンを一定時間使用しなかったときに、消費電力を減らして待機している状態）を設定するとき
- 起動時の自己診断テスト（POST）で BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

重要

- ▶ BIOS セットアップの設定項目の詳細については、BIOS セットアップ画面（[P.59](#)）の「項目ヘルプ」をご覧ください。


POINT

- ▶ BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM と呼ばれるメモリに記憶されます。この CMOS RAM は、バックアップ用バッテリによって記憶した内容を保存しています。BIOS セットアップを正しく行っても、POST で「システム CMOS のチェックサムが正しくありません。標準設定値が設定されました。」というメッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAM に設定内容が保存されていないことが考えられますので、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口にご連絡ください。
- ▶ 起動時の自己診断テスト中は不用意に電源を切らないでください。
本パソコンは、自己診断テスト中の異常終了の回数を数えており、3 回続いた場合は 4 回目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージを表示します。
- ▶ 起動時の自己診断テスト（POST（ポスト））
本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないかどうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動時の自己診断テスト」（POST:Power On Self Test）といいます。

2 BIOS セットアップの操作のしかた

BIOS セットアップを起動する

- 1** 作業を終了してデータを保存します。
- 2** 状態表示 LED の HDD アクセス LED がグリーン点灯していないことを確認し、本パソコンを再起動します。
「スタート」メニューの「Windows の終了」をタップし、「再起動する」を選択して、[OK] をタップします。
- 3** 「FUJITSU」のロゴマークが表示され、画面の下に「<ESC> キー：自己診断画面／ <F12> キー：起動メニュー／ <F2> キー：BIOS セットアップ」または「<ESC>、タップ：診断画面／ <F12>、トリプル：起動メニュー／ <F2>、ダブル：BIOS セットアップ」と表示されたら、画面の適当な場所をダブルタップするか、キーボード（別売）接続時は【F2】キーを押してください。
BIOS セットアップ画面が表示されます。
BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、以下のとおりです。



POINT

- ▶ 手順3で【F12】キーを押すかトリプルタップすると、「起動メニュー」が表示され、起動するドライブを選択することができます。また、〈BIOS セットアップを起動〉を選択すると、BIOS セットアップの「メイン」メニューが表示されます。

起動メニュー	
1.	フロッピーディスクドライブ
2. ハードディスクドライブ	
<BIOS セットアップを起動>	

BIOS セットアップの設定方法

BIOS セットアップの各設定は、ペンまたは別売のキーボードで行います。以降に、それぞれの操作方法を説明します。

■ ペンで設定する場合

POINT


▶ ペンで軽く画面を1回押すことをタップ、2回続けて押すことをダブルタップといいます。ペンで設定する場合は、設定したい項目を直接タップするか、セットアップ画面の下端に表示されている設定バーをタップします。

● 項目を直接操作する場合

変更したい項目の設定値をタップすると、設定値が反転表示されます。再度タップすると、次の設定値が表示されます。希望の設定値が表示されるまでタップしてください。

● 設定バーで操作する場合

以下のように割り当てられています。各項目をタップして、設定値を変更します。



POINT

▶ サブメニューを表示しているときはメニューバーの「サブメニュー終了」をタップしても、1つ上のメニュー画面に戻ります。

■ キーボードで設定する場合

設定時に使用するキーの役割は、以下のとおりです。

【↑】【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。
【Pg Up】キー	複数ページにわたるメニュー画面で、前ページに移動します。
【Pg Dn】キー	複数ページにわたるメニュー画面で、次ページに移動します。
【Home】キー	メニュー内の最初の項目にカーソルを移動します。
【End】キー	メニュー内の最後の項目にカーソルを移動します。
【F5】、【-】キー	各項目の設定を 1 つ前の設定値に変更します。
【F6】、【Space】キー	各項目の設定を次の設定値に変更します。
【←】【→】キー	メニューを切り替えます。
【Enter】キー	▶印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。
【F9】キー	標準設定値を読み込みます。
【F10】キー	現在の設定値を保存して、BIOS セットアップを終了します。
【Esc】、【Alt】 + 【X】キー	「終了」メニューを表示します。また、サブメニュー画面でこれらのキーを押すと、1 つ上のメニュー画面に戻ります。
【F1】、【Alt】 + 【H】キー	一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再度押すか、【Esc】キーを押せば閉じます。

POINT

- ▶ ここでいう【-】キーは  のことです。
- ▶ +記号は、前述のキーを押しながら、後述のキーを 1 回押す動作を表しています。
【Alt】キー + 【X】キーは、【Alt】キーを押しながら【X】キーを押す動作を表しています。

3 メニュー詳細

メインメニュー

「メイン」メニューでは、日時の設定と、ドライブやメモリの機能などの設定を行います。

システム時刻

システム日付

フロッピーディスク A

プライマリマスター

- タイプ

POINT

▶ 通常は「自動」に設定してください。

- シリンダ数
- ヘッド数
- セクタ数

POINT

▶ シリンダ数、ヘッド数、セクタ数を設定する場合は正しく行ってください。間違って設定すると、正常に動作しなくなります。

▶ 最大容量が 8.4GB を超えるハードディスクを取り付け、「タイプ」を「自動」に設定した場合は、シリンダ数、ヘッド数、セクタ数は表示されません。

- 最大容量
- マルチセクタ転送
- LBA モード制御
- PIO 転送モード
- DMA 転送モード

言語 (Language)

詳細メニュー

「詳細」メニューでは、デバイスの設定などを行います。

□ プラグアンドプレイ対応 OS

□ デバイス設定の保護

□ シリアル／パラレルポート設定

POINT

- ▶ I/O ポートアドレス、割り込み番号、DMA チャネルは、複数のデバイスに同じ設定値を割り当てないように注意してください。同じ設定値を割り当てるとき、項目名の左に * が表示されます。

- シリアルポート
 - ・ I/O アドレス
 - ・ 割り込み番号
- 赤外線通信ポート
 - ・ モード

POINT

- ▶ 「FIR」に設定する場合は、高速モードに対応したアプリケーションが必要です。また、FIR 用の「I/O アドレス」と「DMA チャネル」も設定してください。

- ・ I/O アドレス
- ・ 割り込み番号
- ・ I/O アドレス
- ・ DMA チャネル
- パラレルポート
 - ・ モード
 - ・ I/O アドレス
 - ・ 割り込み番号
 - ・ DMA チャネル

POINT

- ▶ 「DMA チャネル」は、「モード」の項目を「ECP」に設定したときに表示されます。通常「DMA チャネル」は「DMA 1」に設定してください。「DMA 3」は、標準設定値では赤外線通信ポートの FIR 用に割り当てられています。

□ キーボード／マウス設定

- 起動時の Numlock 設定
- ホットプラグ

POINT

- ▶ マウスやキーボードによっては、ホットプラグに対応していない場合があります。動作中のパソコン本体にマウスやキーボードを接続しても認識されない場合は、一度取り外し、しばらくしてから再度接続してください。それでも認識されない場合は、パソコン本体の電源を切るか、パソコン本体をサスペンド状態にして接続してください。
- ▶ ホットプラグ機能を有効にした状態で、お使いのキーボードやマウスの動作に異常が見られる場合は、ホットプラグ機能を無効にしてください。
- ▶ 拡張キーボード／マウスコネクタに、『バーコードリーダ (FMV-BCR101)』、『バーコードタッチリーダ (FMV-BCR201)』、『磁気カードリーダ (FMV-MCR101)』などの入力装置を接続する場合は、ホットプラグを「使用しない」に設定してください。また、「省電力モード」(☞ P.66) の設定も「使用しない」に設定してください。

● USB キーボード／マウス**□ ディスプレイ設定****● ディスプレイ****POINT**

- ▶ 本パソコンの起動後はコントロールエリアの  で切り替えることができます。また、OS の「画面のプロパティ」でも切り替えることができます (☞ 『ソフトウェアガイド』参照)。

● 全体表示**□ その他の内蔵デバイス設定**

- フロッピーディスクコントローラ
- IDE コントローラ
- 内蔵 LAN デバイス

POINT

- ▶ 本項目が「自動」に設定されている場合、バッテリ運用で本パソコンを起動すると、本パソコンは LAN ケーブルの接続を確認します。このとき、LAN ケーブルが接続されていないと、本パソコンは省電力のため内蔵 LAN デバイスを使用禁止にします。

● 内蔵モデル**□ PCI 設定**

- 割り込み番号の予約
 - ・ IRQ 3 ~ IRQ 15

□ イベントログ設定

- イベントログ領域の状態
- イベントログ内容の状態
- イベントログの表示

POINT

- ▶ イベントログメッセージで、下記のメッセージが表示された場合は、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口にご連絡ください。それ以外のメッセージは、本パソコンの使用には特に問題のないメッセージです。
 - ・ 訂正不可能なメモリエラー : XXXX
 - ・ POST エラー : XXXXXXXX XXXXXXXX

- イベントログ
 - ・ システム起動
- イベントログの消去
- イベントログのマーク

コントロールエリア

セキュリティメニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるよう設定を行います。

管理者用パスワード

ユーザー用パスワード

管理者用パスワード設定

POINT

- ▶ 次の項目は、管理者用パスワードが設定されている場合に設定できます。
 - ・ ユーザー用パスワード設定
 - ・ ユーザー用パスワード文字数
 - ・ 起動時のパスワード
 - ・ 取外し可能なディスクからの起動
 - ・ フロッピーディスクアクセス
 - ・ ハードディスクセキュリティ
 - ・ 所有者情報

ユーザー用パスワード設定

POINT

- ▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている状態で、ユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入ると、設定値がグレーで表示される項目があります。グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

ユーザー用パスワード文字数

POINT

- ▶ 本設定はユーザー用パスワードで BIOS セットアップに入った場合のみ有効です。管理者用のパスワードで BIOS セットアップに入った場合は、最低文字数より少ない文字をユーザー用パスワードとして設定することができます。

□ 起動時のパスワード

□ 取り外し可能なディスクからの起動

□ フロッピーディスクアクセス

□ ハードディスクセキュリティ

- プライマリマスター

 **重要**

- ▶ 本パソコンでセキュリティを設定したハードディスクは、他のパソコンに接続しても使用できません。使用する場合は、本パソコンで設定した管理者用パスワードもしくはユーザー用パスワードの設定が必要となります。

□ 所有者情報

- 所有者情報
- 所有者情報設定
- 文字色
- 背景色

□ ハードディスク起動セクタ

 **POINT**

- ▶ OS をインストールするときは、必ず「通常動作」に設定してください。

省電力メニュー

「省電力」メニューでは、省電力モードに関する設定を行います。

省電力モードは、本パソコンの電源を入れた状態で一定時間使用しなかった場合に、消費する電力を減らして待機する機能です。

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は、設定が無効になる項目があります。詳細は各項目の説明をご覧ください。
- ▶ BIOS セットアップでは、Windows 98 の「スタンバイ」を「サスペンド」、「休止状態」を「Save To Disk」と表記しています。

□ 省電力モード

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は、無効になります。

- ハードディスク省電力

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は、「電源の管理のプロパティ」の「電源設定」タブの「ハードディスクの電源を切る」の設定が有効になります。

- ディスプレイ省電力

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は、「電源の管理のプロパティ」の「電源設定」タブの「モニタの電源を切る」の設定が有効になります。

- スタンバイタイマー

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は本項目は無効となります。

- サスペンドタイマー

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は、「電源の管理のプロパティ」の「電源設定」タブの「システムスタンバイ」の設定に従って、サスペンドします。

□ サスペンド動作

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は、「電源の管理のプロパティ」の「詳細」タブの「電源ボタン」の設定が有効になります。

- 自動 Save To Disk

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は、無効になります。

□ モデム着信によるレジューム

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は無効になり、通信ソフトの設定が有効になります。

□ 時刻によるレジューム

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は、「タスクスケジューラ」の設定が有効になります。

□ レジューム時刻

 **POINT**

- ▶ Windows 98 起動時は、「タスクスケジューラ」の設定が有効になります。

□ 詳細設定

- サスPEND／レジュームスイッチ

POINT

- ▶ Windows 98 起動時は、「電源の管理のプロパティ」の「詳細」タブの「電源ボタン」の設定が有効になります。

- LAN による レジューム

POINT

- ▶ Windows 98 起動時は、無効になります。LAN による レジュームについては『ソフトウェアガイド』を参照してください。

- シリアルマウス

POINT

- ▶ Windows 98 起動時は、無効になります。

- 溫度制御

起動メニュー

「起動」メニューでは、本パソコンの起動時の動作についての設定を行います。

□ 高速起動

□ 起動時の自己診断画面

□ ネットワークサーバからの起動

□ 起動デバイスの優先順位

- フロッピーディスクドライブ
- ハードディスクドライブ
- Intel(R) Boot Agent Version 4.0.12

POINT

- ▶ 利用可能な起動可能デバイスが、起動時の検索順序の高い順にリストされます。ただし、「Intel(R) Boot Agent Version 4.0.12」は、内蔵 LAN デバイスが使用可能な状態で「ネットワークサーバからの起動」が「使用する」に設定されている場合に表示されます。なお、「ネットワークサーバからの起動」を「使用する」に設定した場合、「Intel(R) Boot Agent Version 4.0.12」の優先順位は、再起動後に設定可能となります。

情報メニュー

「情報」メニューには、BIOS セットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

BIOS 版数

BIOS 日付

BIOS 領域

CPU タイプ

CPU 速度

L1 キャッシュ

L2 キャッシュ

全メモリ容量

● メモリスロット

終了メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOS セットアップの終了などを行います。

変更を保存して終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存して BIOS セットアップを終了します。

変更を保存せずに終了する

設定した内容を CMOS RAM に保存しないで BIOS セットアップを終了します。

標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

変更前の値を読み込む

すべての項目について、CMOS RAM から変更前の値を読み込み、変更を取り消します。

変更を保存する

変更した内容をカスタム設定値として保存します。

4 BIOS のパスワード機能を使う

ここでは、本パソコンのデータを守るためにパスワード機能について説明します。

本パソコンは、他人による不正使用を防止するために、パスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次の2つです。

- 管理者用パスワード

本パソコンをご購入になった方などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するときは必ず設定してください。

- ユーザー用パスワード

「管理者」以外で本パソコンをお使いになる方（ご家族など）が使用するパスワードです。
「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます

パスワードの設定

パスワードの設定は、BIOS セットアップで行います。パスワードの設定方法は、以下のとおりです。

- 1 「セキュリティメニュー」(▶ P.65) の「管理者用パスワード設定」、または「ユーザー用パスワード設定」を選択して【Enter】キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。



- 2 8桁までのパスワードを入力します。

入力できる文字種はアルファベットと数字です。

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

また、一般利用者用のパスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」で設定することができます。

3 パスワードを入力したら【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。

4 手順 2 で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。

「セットアップ通知」と書かれたウィンドウが表示されます。

5 【Enter】キーを押して、設定を終了します。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順 2 からやり直してください。

パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

POINT

- ▶ 誤ったパスワードを 3 回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、本パソコンへのアクセスは全て無効になるので、強制終了スイッチを押して本パソコンの電源をいったん切ってから再び電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。
- ▶ 「電源の管理のプロパティ」で、「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」の設定を有効に設定した場合も、レジューム時のパスワードを設定できます。ただし、この場合は Windows のパスワードを入力してください。

重要

- ▶ ハードディスクセキュリティ (⇒ P.66) を設定したハードディスクを他のパソコンに接続して使用する場合も、本パソコンで設定した管理者用パスワードもしくはユーザー用パスワードの設定が必要となります。パスワードを忘れるときそのハードディスクは使用できなくなるので、ご注意ください。

パスワードを忘れてしまったら

管理者用パスワードを忘れるときパスワード機能を解除できなくなり、修理が必要になります。設定したパスワードを忘れないように何かに書き留め、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。なお、管理者用パスワードを忘れてしまった場合は、富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口までご連絡ください。

パスワードを変更する／削除する

■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するときは、以下の操作を行ってください。

- 1 「パスワードの設定」の手順 1～2 (⇒ P.70) を行います。
- 2 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。
「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。
- 3 8 行までの新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。
「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移り、パスワードの再入力を求められます。
- 4 手順 3 で入力したパスワードを再度入力して【Enter】キーを押します。
「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。
- 5 「継続」をタップして、設定を終了します。
再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれたウィンドウが表示されます。「継続」をタップして、手順 3 からやり直してください。
パスワードの設定を中止するときは、「Esc」をタップしてください。

POINT

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、本パソコンへのアクセスはすべて無効になるので、強制終了スイッチを押して本パソコンの電源をいったん切ってから再び電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

■ パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順 3～4 で何も入力せずに、【Enter】をタップしてください。

POINT

- ▶ ユーザーがユーザー用パスワードを削除できるのは、ユーザー用パスワード文字数設定が0のときだけです。0以外の時は、パスワード文字数不足のメッセージが表示されます。

5 BIOS が表示するメッセージ一覧

メッセージが表示されたときは

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。

1 BIOS セットアップを再実行します。

BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOS セットアップの各項目を正しい値に設定してください。

それでもメッセージが表示される場合には、BIOS セットアップの「終了」メニュー「標準設定値を読み込む」を実行して起動し直してください。

2 オプション機器を取り外します。

オプション機器を取り付けている場合には、すべてのオプション機器を取り外し、パソコン本体をご購入時の状態にして動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

3 取り外したオプション機器を、1つずつ取り付けます。

取り外したオプション機器を1つずつ取り付けて起動し直し、動作を確認してください。また、割り込み番号（IRQ）を使用するオプション機器を取り付けたときは、割り込み番号が正しく割り当てられるように、設定を確認してください。このとき、各オプション機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合にはそれらのマニュアルも、あわせてご覧ください。

上記の処理を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障している可能性があります。富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ一覧

本パソコンは、自動的に故障を検出します。故障の検出は、通常 POST ([P.22](#)) 時に行われます。本パソコンが表示するメッセージの一覧は、以下のとおりです。

POINT

- ▶ キー操作については、キーボード（別売）が必要です。
- ▶ メッセージ中の「n」「x」「z」には数字が表示されます。

■ 正常時のメッセージ

- <ESC> キー：自己診断画面／<F12> キー：起動メニュー／<F2> キー：BIOS セットアップ
起動時の「FUJITSU」のロゴマークが表示されているとき、画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に【Esc】キーを押すと起動時の自己診断画面が表示され、【F2】キーを押すと BIOS セットアップが起動します。また、【F12】キーを押すと「起動メニュー」画面（[P.59](#)）が表示されます。
- <Esc>, タップ：診断画面／<F12>, トリプル：起動メニュー／<F2>, ダブル：BIOS セットアップ
起動時の「FUJITSU」のロゴマークが表示されているとき、画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に画面をタップすると起動時の自己診断画面が表示され、画面をダブルタップすると BIOS セットアップが起動します。また、画面をトリプルタップすると「起動メニュー」画面（[P.59](#)）が表示されます。
- <F12> キー：起動メニュー／<F2> キー：BIOS セットアップ
起動時の自己診断画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に【F12】キーを押すと「起動メニュー」画面（[P.59](#)）が表示され、【F2】キーを押すと BIOS セットアップが起動します。
- <F12>, トリプル：起動メニュー／<F2>, ダブル：BIOS セットアップ
起動時の自己診断画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に画面をトリプルタップすると「起動メニュー」画面（[P.59](#)）が表示され、画面をダブルタップすると BIOS セットアップが起動します。
- BIOS セットアップを起動しています ...
BIOS セットアップの起動中に表示されます。
- nnnnM システムメモリテスト完了。
システムメモリのテストが、正常に完了したことを表示しています。
- nnnnK メモリキャッシュテスト完了。
キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- システム BIOS がシャドウメモリにコピーされました。
システム BIOS が、シャドウ用のメモリに正常にコピーされたことを示しています。
- マウスが初期化されました。
マウス機能が初期化され、外部マウスが使えるようになったことを示しています。
- ペンが初期化されました。
ペン機能が初期化され、ペンが使えるようになったことを示しています。

POINT

- ▶ 正常時のメッセージを表示させる場合は、「FUJITSU」のロゴマークが表示されているときに、画面をタップします。また、常に表示させる場合は、「起動」メニューの「起動時の自己診断画面」の項目を「表示する」に設定してください（[P.68](#)）。

■ エラーメッセージ

- システムメモリエラー。オフセットアドレス：xxxx
誤りビット：zzzz zzzz
システムメモリのテスト中に、アドレス xxxx でエラーが発見されたことを示しています。メモリを増設しているときは、メモリを取り外して、もう一度電源を入れ直してください。メモリを取り外しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

● **拡張メモリエラー。オフセットアドレス : xxxx**

誤りビット : zzzz zzzz

拡張メモリのテスト中に、アドレス xxxx でエラーが発見されたことを示しています。

メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品かを確認してください。

それでも本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

● **メモリキャッシュのエラーです。-- キャッシュは使用できません。**

キャッシングメモリのテスト中に、エラーが発見されたことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

● **キーボードコントローラのエラーです。**

キーボードコントローラのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

● **キーボードエラーです。**

キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。

キーボードを接続しているときは、正しく接続されているかを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

● **フロッピーディスク A のエラーです。**

フロッピーディスクドライブのテストで、エラーが発生したことを示しています。

もう一度電源を入れ直してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

● **ディスクエラーです。: ハードディスク n**

ハードディスクドライブの設定に誤りがあることを示しています。

BIOS セットアップを起動し、「メイン」メニューの「プライマリマスター」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

● **システムタイマーのエラーです。**

システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

● **リアルタイムクロックのエラーです。**

リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

● **システム CMOS のチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。**

CMOS RAM のテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを示しています。

BIOS セットアップを起動し、標準設定値を読み込んだあと、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- 前回の起動が正常に完了しませんでした。 - 標準設定値が設定されました。

前回の起動時に正しく起動されなかつたため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。

起動途中に電源を切つてしまつたり、または BIOS セットアップで誤った値を設定して起動できなかつたとき、3 回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は、タップをするか、【F1】キーを押してください。BIOS セットアップを起動して設定を確認する場合は、ダブルタップをするか、【F2】キーを押してください。

- <F1>, タップ : 繼続 / <F2>, ダブルタップ : BIOS セットアップ

起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OS を起動する前に本メッセージが表示されます。タップをするか、【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視して OS の起動を開始し、ダブルタップをするか【F2】キーを押すと BIOS セットアップを起動して設定を変更することができます。

- 日付と時刻の設定を確認してください。

日付と時刻の設定値が不正です。

設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。

- パスワードで保護されています。: ハードディスク n

取り付けたハードディスクドライブが、パスワードロック機能で保護されていることを示しています。そのハードディスクドライブが取り付けられていたパソコンと同じ「管理者用パスワード」を、本パソコンにも設定してください。パスワードがわからない場合は、そのハードディスクドライブは使用できません。

- サポートされないタイプのメモリが検出されました。

本パソコンでサポートされていないメモリが取り付けられていることを示しています。

メモリを増設しているときは、メモリを取り外して、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- メモリタイプのエラーです。: SPD が 66MHz のメモリを示しています。

本システムには 100MHz のメモリが必要です。電源を落としてください。

本パソコンでサポートされていないメモリが取り付けられていることを示しています。

メモリを増設しているときは、メモリを取り外して、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- SPD が見つかりませんでした。 - メモリ速度が不明です。

システムを正しく動作させるためには SPD が必要です。

メモリ速度 100MHz で起動しますか？

<Y>キーを押すかまたはダブルタップするとこのまま起動します。

<N>キーを押すかまたはシングルタップするとシステムを停止します。

メモリの SPD データを検出できなかつたことを示しています。

タップするか、【N】キーを押して電源を切り、メモリを増設しているときはメモリを取り外して、もう一度電源を入れ直してください。

それでも本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- SPD が見つかりませんでした。 - メモリ速度が不明です。

メモリ速度 100MHz で起動します。

メモリの SPD データを検出できなかつたことを示しています。

メモリを増設しているときは、メモリを取り外して、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- NVRAM データが正しくありません

NVRAM データのテストでエラーが発見されたことを示しています。

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- ハードディスク上の Save To Disk 領域が見つかりませんでした。

Save To Disk 機能を使用するためには、Save To Disk 領域を作成してください。

ハードディスク上に、Save To Disk 領域が確保されていないことを示しています。

- ハードディスク上の Save To Disk 領域が不足しています。

Save To Disk 機能を使用するためには、Save To Disk 領域を作成し直してください。

ハードディスク上の Save To Disk 領域の容量が不足しているため、Save To Disk 機能を使用できないことを示しています。

- ハードディスクが検出されませんでした。

Save To Disk 機能は使用できません。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- 不明な Save To Disk エラーが発生しました。

Save To Disk 機能は使用できません。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- ハードディスクからの読み取りに失敗しました。

Save To Disk 機能は使用できません。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- ハードディスクへの書き込みに失敗しました。

Save To Disk 機能は使用できません。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

- ハードディスク上の Save To Disk 領域が壊れている可能性があります。

Save To Disk 機能を使用するためには、Save To Disk 領域を作成し直してください
(\Rightarrow 『ソフトウェアガイド』参照)。

- Save To Disk を行ったハードディスクが検出されなかつたため、システム状態を復元できませんでした。

システム状態を復元するには、電源を切って、Save To Disk を行ったハードディスクを接続した後、システムを再起動してください。

$<F1>$ キーを押すと、このまま起動します。

- Save To Disk を行ったハードディスクが交換されているため、システム状態を復元できませんでした。

システム状態を復元するには、電源を切って、Save To Disk を行ったハードディスクを接続した後、システムを再起動してください。

$<F1>$ キーを押すと、このまま起動します。

- Invalid system disk

Replace the disk, and then press any key

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

- Non-System disk or disk error

Replace and press any key when ready

フロッピーディスク ドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。

- Operating system not found

OS が見つからなかったことを示しています。

BIOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに OS が正しくインストールされているかを確認してください。

- Preboot PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、ご購入元、または富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口に連絡してください。

- PXE-E51:No DHCP or BOOTP offers received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。起動時に必要な IP アドレスが取得できませんでした。ブートサーバを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、ご購入元、または富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口に連絡してください。

- PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバから boot filename を取得できませんでした。ブートサーバを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、ご購入元、または富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口に連絡してください。

- PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバがないか、正しく動作ていません。ブートサーバを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、ご購入元、または富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口に連絡してください。

- PXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバ上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、ご購入元、または富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口に連絡してください。

- PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、ご購入元、または富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口に連絡してください。

 POINT

- ▶ 本書に記述されていないシステムエラーメッセージが表示された場合は、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご連絡ください。

第4章

困ったときに

本パソコンにトラブルが発生した場合などの解決方法を説明しています。必要に応じてお読みください。

1 こんなときには 80

4

1 こんなときには

困ったとき、ヘン！と思ったとき、こんなことがしたい…というときに読んでください。関連項目ごとにわけて説明しています。

□ 電源が入らない

- AC アダプタは接続されていますか？

お買い上げ後、最初にお使いになるときなど、バッテリが充電されていない場合は、AC アダプタを接続してください（[••▶ P.22](#)）。

- バッテリは充電されていますか（バッテリ運用時）？

バッテリ残量 LED（[••▶ P.17](#)）でバッテリ残量を確認してください。バッテリが充電されていない場合は、AC アダプタを接続してお使いください（[••▶ P.22](#)）。

- 長期間未使用状態ではありませんでしたか？

長期間お使いにならなかつた後でお使いになるときは、AC アダプタを接続し、SUS/RES スイッチを押して電源を投入してください（[••▶ P.22](#)）。

□ 液晶ディスプレイに何も表示されない

- Power LED を確認してください。

- ・ 点滅または消灯している場合

SUS/RES スイッチを押して動作状態にしてください。また、バッテリ運用時は、バッテリが充電されているか確認してください。充電されていないときには、AC アダプタを接続して充電してください（[••▶ P.22](#)）。

AC アダプタをお使いになっている場合は、コンセント、およびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。

- ペンやキーを操作していましたか？

本パソコンには省電力機能が設定されており、一定時間ペンやキーを操作しないと CPU が停止したり、液晶ディスプレイのバックライトが消灯したりします（ペンを操作するとバックライトが点灯します）。頻繁に停止してしまうときは、「電源の管理のプロパティ」（[••▶ 『ソフトウェアガイド』参照](#)）の設定を変更してください。

□ 液晶ディスプレイの表示が見にくい

- コントロールエリアで調節しましたか？

コントロールエリアで明るさを調節してください（[••▶ P.18](#)）。

□ バッテリが充電されない

- AC アダプタは接続されていますか？

AC アダプタを接続している場合は、コンセントおよびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください（[••▶ P.22](#)）。

- バッテリが熱くなっていますか？（充電 LED がオレンジ点滅します）

周囲の温度が高いときや使用中にバッテリの温度が上昇すると、バッテリの保護機能が働いて、充電を止めることができます。

- パソコン本体が冷えていませんか？（充電 LED がオレンジ点滅します）

バッテリの温度が低温になっていると、バッテリの保護機能が働いて、充電を止めることができます。

- 充電を途中で中断させていませんか？

充電を始めてから、充電 LED がグリーン点灯するまでの間に本パソコンを使用したり、AC アダプタを取り外すと、バッテリの特性により充電が不完全に終わることがあります。この場合は、本パソコンをしばらくの間バッテリで稼動させ、バッテリ残量（[P.29](#)）が 89% 以下になってから充電してください。また、いったん充電を開始したら、充電 LED がグリーン点灯するまで AC アダプタを接続したまま充電を終わらせてください。

- バッテリは正しく取り付けられていますか？

バッテリが正しく取り付けられているか確認してください。正しい場合は、バッテリが異常です（バッテリ残量 LED がレッド点滅します）。新しいバッテリと交換してください（[P.27](#)）。

□ ハードディスクが使えない

- エラーメッセージは出ていませんか？

各エラーメッセージ（[P.74](#)）を参照してください。

□ PC カードが使えない

- PC カードスロットに正しくセットされていますか？

PC カードのセットを確認してください（[P.37](#)）。

□ フロッピーディスクが使えない（フロッピーディスクユニット（別売）接続時）

- フロッピーディスクは正しくセットされていますか？

フロッピーディスクのシャツタのある側から、ラベルの貼つてある面を上向きにして、カシヤツと音がするまでしっかりと差し込みます。

- フロッピーディスクはフォーマットしてありますか？

フロッピーディスクをフォーマットしてください。

- BIOS セットアップの「フロッピーディスク A」と「フロッピーディスクコントローラ」の項目を正しく設定していますか？

BIOS セットアップの「フロッピーディスク A」の設定（[P.62](#)）を「1.44/1.2MB 3.5"」に、「フロッピーディスクコントローラ」の項目（[P.64](#)）を「使用する」に設定してください。

- BIOS セットアップの「フロッピーディスクアクセス」の項目を「管理者のみ」に設定していませんか？

「フロッピーディスクアクセス」の項目（[P.66](#)）を「常に可能」に設定してください。

- フロッピーディスクが書き込み禁止になっていませんか？

フロッピーディスクの書き込み禁止タブを書き込み可能な位置にしてください。

- 別のフロッピーディスクは使用できますか？

別のフロッピーディスクが使用できる場合、使用できないフロッピーディスクは壊れている可能性があります。

□ スピーカーから音が出ない、音が小さい

- スピーカーの出力は ON になっていますか？

コントロールエリアでスピーカーの出力を確認してください（[P.18](#)）。

- 音量ボリュームは正しく調節されていますか？

OS の「ボリュームコントロール」の設定（ミュートや音量など）を確認してください。それでも変わらないときは、サウンドドライバが正しくインストールされているか確認してください（[『ソフトウェアガイド』](#)参照）。

□マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか？

OS の「ボリュームコントロール」の録音の項目を有効にし、音量調節を行ってください
([••▶『ソフトウェアガイド』参照](#))。

□省電力機能が実行されない

- OS の省電力機能を「なし」に設定していませんか？

「コントロールパネル」の「電源の管理のプロパティ」で設定してください。

□画面にメッセージが表示された

メッセージ一覧 ([••▶ P.73](#)) をご覧ください。

□コントロールエリアが使えない

BIOS セットアップの「コントロールエリア」の設定 ([••▶ P.65](#)) を確認してください。

それでも解決できないときは

どうしても原因がわからないときは、富士通パソコン製品に関するお問合せ窓口またはご購入元へ連絡してください ([••▶『ソフトウェアガイド』参照](#))。

第5章

技術情報について

本パソコンの仕様などを記載しています。

5

1 ハードウェアのお手入れ	84
2 外部ディスプレイの走査周波数について	85
3 その他の注意事項	86
4 仕様一覧	88

1 ハードウェアのお手入れ

パソコン本体のお手入れ

△ 警告



- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

パソコン本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りの際は、パソコン本体に水が入らないよう十分に注意してください。なお、シンナー やベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

2 外部ディスプレイの走査周波数について

外部ディスプレイ表示のみの場合

ディスプレイ ドライバにより下表の走査周波数を選択することができます。

ただし、外部ディスプレイによっては、選択しても表示できない走査周波数があります。そのときは、コントロールエリアで同時表示に切り替えて、選択し直してください。

解像度（ドット）	水平走査周波数（kHz）	垂直走査周波数（Hz）
640 × 480	31.5 ~ 43.3	60 ~ 85
800 × 600	37.9 ~ 53.7	60 ~ 85
1024 × 768	48.4 ~ 68.7	60 ~ 85
1280 × 1024	64 ~ 91.1	60 ~ 85

同時表示の場合

外部ディスプレイの走査周波数は解像度や色数に関係なく一定です。

水平走査周波数（kHz）	垂直走査周波数（Hz）
37.9	60

POINT

- ▶ お使いになる外部ディスプレイによっては、外部ディスプレイ表示に切り替えた場合、画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイに添付のマニュアルでサポートする走査周波数を確認し、「リフレッシュレート」の設定値を変更してください。
- ▶ 「リフレッシュレート」とは、1秒間に画面を書き替える回数を周波数（単位は Hz）で表したものです。垂直同期周波数ともいいます。リフレッシュレートの値が高いほど、画面のちらつきが感じられなくなります。

3 その他の注意事項

パソコン本体の放熱について

パソコン本体の上に書類などのおおいかぶさる物は置かないでください。パソコン本体の放熱がさえぎられ、故障の原因となります。

長時間使用すると、本パソコン表面の温度が上昇して、温かく感じることがあります。これは、本パソコン内部の温度が一定以上になると、装置全体から放熱するためです。故障ではありません。パソコン本体の温度を少しでも下げて使用したい場合は、BIOS セットアップの「省電力」メニュー－「詳細設定」－「温度制御」を「省電力優先」に設定してください（[P.68](#)）。

タッチパネルについて

本パソコンのタッチパネルは、低反射率で高透過率を特徴とする新技術を使用しています。しかし、本技術を使用したタッチパネルは、内部に液体を封入しているため、温度変化や気圧変化により内部に小さな気泡が発生する場合があります。

これらの気泡は異常ではなく、本パソコンの動作には支障がありませんのでご了承ください。また気泡が気になる場合は、タッチパネル表面をやわらかい布などで円を描くようにこすり、気泡を小さく分散させてください。時間の経過と共に気泡は液体に吸収されてなくなります。

廃棄について

■ 富士通リサイクルシステムについて

平成13年4月より「資源の有効利用の促進に関する法律」が施行されました。弊社では平成10年より、法人のお客様から排出されるパソコンを「富士通リサイクルシステム」（有料）にて回収リサイクルし、資源の有効利用に取り組んでおります。

お問い合わせ、お申しこみ先：(株)富士通ロジスティックス（電話番号：045-470-5305）
なお、法人以外のお客様はお申し込みできません。

個人のお客様の場合には、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

■ パソコン本体の廃棄について

本パソコンの液晶ディスプレイ（LCD）内のバックライト（蛍光管）の中には、水銀が含まれています。また、本パソコンはリチウム電池を、バッテリーパックはリチウムイオン電池を使用しており、火中に投じると破裂のおそれがあります。本パソコンの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

テレビやラジオなどの受信障害防止について

本パソコンは、テレビやラジオなどの受信障害を防止する VCCI の基準に適合していますが、設置場所によっては、本パソコンの近くにあるテレビやラジオなどに受信障害を与える場合があります。このような現象が生じても、本パソコンの故障ではありません。

テレビやラジオなどの受信障害を防止するために、次のような項目にご注意ください。

■ 本パソコンの留意点

- 周辺機器と接続するケーブルは、指定のケーブルを使用し、それ以外のケーブルは使用しないでください。
- ケーブルを接続する場合は、コネクタが確実に固定されていることを確認してください。また、ネジなどはしっかりと締めてください。
- 本パソコンの AC アダプタは、テレビやラジオなどを接続しているコンセントとは別のコンセントに接続してください。

■ テレビやラジオなどの留意点

- テレビやラジオなどを、本パソコンから遠ざけて設置してください。
- テレビやラジオなどのアンテナを、受信障害が生じない位置や方向にしてください。
- アンテナ線は、同軸ケーブルを使用してください。

本パソコンが、テレビやラジオなどの受信に影響を与えているかどうかは、本パソコンの電源を切ることで確認できます。

テレビやラジオなどに受信障害が生じている場合は、上記の項目を再点検してください。それでも改善されない場合は、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口、またはご購入元にご相談ください。

4 仕様一覧

本体仕様

		FM PenNote model T3
CPU ^{※1}	モバイル Intel® Celeron™ プロセッサ 500MHz	
キャッシュメモリ	32KB (CPU内蔵)、2次キャッシュ 128KB (CPU内蔵)	
BIOS ROM	512KB (フラッシュ ROM)	
メインメモリ	標準：64MB／最大：256MB (SDRAM) 拡張 RAM モジュールスロット×1 (メインメモリとして使用済)	
HDD ^{※2}	2.5インチ 15GB	
FDD	3.5インチ×1 (3モード 720KB/1.2MB/1.44MB) ^{※3}	
表示機能 ^{※11}	画面制御／VRAM	3D アクセラレータ内蔵 ATI 社製 RAGE™ Mobility-M [PCI接続] / 4MB (SDRAM)
	液晶ディスプレイ	10.4型 TFT カラー 800×600 ドット (ドットピッチ 0.264mm)
	色数	<ul style="list-style-type: none"> • 1280×1024 ドット時：1677万色 (仮想スクリーンモード)^{※12} • 1024×768 ドット時：1677万色 (仮想スクリーンモード)^{※12} • 800×600 ドット時：1677万色^{※12} • 640×480 ドット時：1677万色^{※12}
	外部ディスプレイ表示 ^{※9}	<ul style="list-style-type: none"> • 1280×1024 ドット時：1677万色 • 1024×768 ドット時：1677万色 • 800×600 ドット時：1677万色 • 640×480 ドット時：1677万色
	同時表示 ^{※9}	<ul style="list-style-type: none"> • 1280×1024 ドット時：1677万色 (仮想スクリーンモード)^{※12} • 1024×768 ドット時：1677万色 (仮想スクリーンモード)^{※12} • 800×600 ドット時：1677万色^{※12} • 640×480 ドット時：1677万色^{※12}
音源機能		AC-Link 接続サウンドチップ (16bit ステレオ PCM)、 ソフトウェア Wavetable 機能内蔵 内蔵スピーカー (モノラル)、内蔵マイク (モノラル) マイクイン・ジャック (モノラル)、ヘッドホン・ジャック (ステレオ)
ポインティングデバイス		抵抗膜方式 タッチパネル
PCカード		PC Card Standard 準拠 TYPE I / II × 1スロット (CardBus 対応) ^{※10}
内蔵 LAN ^{※9}		100BASE-TX/10BASE-T
内蔵モデム ^{※4}		DATA K56flex™ および V.90/FAX 14.4Kbps
外部インターフェース	USB	4ピン×1ポート ^{※5}
	シリアル	RS-232C D-SUB9ピン (16550A互換)
	マイクイン・ジャック	φ3.5mm モノラル・ミニジャック
	ヘッドホン・ジャック	φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
	赤外線通信ポート	IrDA1.1 準拠 (最大通信速度 4Mbps)
	拡張インターフェース	オプションのポートリブリケータ (FMP-CBX5) 専用
	FAX モデム ^{※4}	モジュラーコネクタ (RJ-11)

		FM PenNote model T3
電源供給方式		AC アダプタまたは、リチウムイオンバッテリ
バッテリパック		リチウムイオン 10.8V 3100mAh
バッテリ稼動時間		約 5 時間※6
バッテリ 充電時間	サスPEND中／ 電源 OFF 時※7	約 4 時間
消費電力		約 53W 以下 (AC 電源時)
省エネ法に基づく表示		S 区分 0.0010※8
動作環境	温度	+ 5 ~ 35 °C
	湿度	20 ~ 80%
盗難防止用ロック		あり
質量		約 1.5kg
外形寸法 W × D × H		284 × 216 × 25.4 ~ 27.4mm (本体のみ、突起部含まず)
適用温度範囲		+ 5 ~ 35 °C


本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。

※印について

- ※1 : アプリケーションによっては CPU 名表記が異なる場合があります。
- ※2 : 本書のハードディスク容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算値です。1MB=1024²byte、1GB=1024³byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- ※3 : FDD はオプションの外付けユニット (FMV-NFD324) が使用可能
- ※4 :
 - ・K56flexTM は、米ルーセントテクノロジー社等が提唱する通信規格です。
56000bps は K56flexTM および V.90 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線状況により変化します。K56flexTM および V.90 による 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
 - ・ナンバーディスプレイ対応のアプリケーションを使用する場合、ナンバーディスプレイ機能が正常に動作しないことがあります。
 - ・MS-DOS モードおよび Windows 98 の MS-DOS プロンプトではお使いになれません。
- ※5 : 全ての USB 規格対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- ※6 : 省電力制御あり、バッテリ満充電の場合 (稼動時間は使用条件により異なる)
- ※7 : Windows 98 での測定値です。
- ※8 : サスPENDモード (充電なし。AC アダプタを含む)。
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※9 : 別売のポートリブリケータ (FMP-CBX5) が必要です。
- ※10 : 別売のポートリブリケータには TYPE III 対応の PC カードスロット (Card Bus のみ対応) があります。
- ※11 : マルチモニタ機能を使用する場合は、条件により異なります (☞『ソフトウェアガイド』参照)。
- ※12 : 液晶ディスプレイでは、ディザリング機能 (擬似的に色を表示する機能) によって、1677 万色で表示されます。


コネクタのピン配列と信号名

■シリアルコネクタ (D-SUB9 ピン、オス)




ピン番号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	—	グランド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

■USB コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	—	ケーブル・電源
2	− DATA	入出力	−データ信号
3	+ DATA	入出力	+データ信号
4	GND	—	ケーブル・グランド

■モジュラーコネクタ (モデム)



ピン番号	信号名	方向	説明
1	LINE1	入出力	公衆回線に接続
2	LINE2	入出力	公衆回線に接続

索引

記号

- 【】(アプリケーション) キー 55
- 【】(ウィンドウズ) キー 55
- 【↑】【↓】【←】【→】
(カーソル) キー 54

A

- 【Alt】(オルト) キー 54

B

- 【Back Space】
(バックスペース) キー 55
- BIOS セットアップ 58
 - 起動する 59
 - の設定方法 60
- BIOS セットアップ画面 59
- 【Break】(ブレーク) キー 54

C

- Caps Lock ランプ 53
- 【Caps Lock】
(キャップスロック) キー 54
- 【Ctrl】(コントロール) キー 54

D

- DC-IN コネクタ 12
- DC コンタクト 11
- DEAD バッテリ状態 29
- 【Del】(デリート) キー 54

E

- 【End】(エンド) キー 55
- 【Enter】(エンター) キー 54
- 【Esc】(エスケープ) キー 54

F

- 【F1】～【F12】
(ファンクション) キー 54
- 【Fn】(エフエヌ) キー 54

H

- HDD アクセス LED 17

- 【Home】(ホーム) キー 54

I

- 【Insert】(インサート) キー 54

L

- LAN コネクタ 48
- LOW バッテリ状態 29, 30

N

- 【Num Lk】
(ニューメリカルロック) キー 54
- Num Lock ランプ 53

P

- 【Pause】(ポーズ) キー 54
- PC カード 36
 - のセット 37
 - の注意事項 36
 - の取り出し 37
- PC カードスロット 12, 37
- PC カード取り出しボタン 12, 38
- 【Pg Dn】(ページダウン) キー 55
- 【Pg Up】(ページアップ) キー 55
- PHS 56
- POST 22, 58
- Power LED 16
- 【Prt Sc】
(プリントスクリーン) キー 54

S

- 【Scr Lk】(スクロールロック) キー 54
- Scroll Lock ランプ 53
- 【Shift】(シフト) キー 54
- 【Space】キー 54
- SUS/RES スイッチ 13
- 【SysRq】
(システムリクエスト) キー 55

U

- USB コネクタ 12, 90

あ行

液晶ディスプレイ	10, 86
オプション機器	34
温度制御	68

か行

解除ボタン	15
外部ディスプレイの走査周波数	85
拡張コネクタ	11
キーボード	49
起動メニュー	68
吸気孔	11
強制終了スイッチ	13
空冷用ファン	14
携帯電話	56
コネクタのピン配列と信号名	90
コントロールエリア	11, 18

さ行

再起動	23
サスPEND／レジュームスイッチ	13
自己診断テスト	22
充電 LED	16
終了メニュー	69
受信障害	87
詳細メニュー	63
状態表示 LED	10, 16
省電力メニュー	66
情報メニュー	69
シリアルコネクタ	12, 90
スピーカー	15
スピーカーボタン	18
赤外線通信ポート	14
セキュリティメニュー	65

た行

タッチパネル	86
テンキー	53
テンキーモード	53
電源の入れかた	22
電源の切りかた	23
盗難防止用ロック	12

な行

内蔵 FAX モデム	45
内蔵 LAN	47
内蔵マイク	10

は行

パスワード	
一の設定	70
パスワードを削除する	72
バッテリ	25
一の異常表示	29
一の運用	26
一の残量表示	29
一の充電	25
バッテリ温度アラーム	16, 29
バッテリ残量 LED	17
バッテリパック	15
一の交換	27
一の注意事項	31
バッテリパックロック	15
表示切り替えボタン	18
ライトネスボタン	18
ヘッドホン・ジャック	13
ペン	20
一収納スロット	12
ペン操作	20
タップ	21
ダブルタップ	21
ドラッグ	21
トリプルタップ	21
右タップ	21
ポートリプリケータ	42
ホーリング LED	17
ホーリングボタン	19
ホーリングモード	20
本体仕様	88

ま行

マイクイン・ジャック	13
右タップボタン	18
メインメニュー	62
メッセージ一覧	73
エラーメッセージ	74
正常時のメッセージ	74
メモリ	
ースロット	15
一の変換	39
モジュラーコネクタ	14, 90

わ行

ワイヤレスキー	49
ボード	49
ID の設定	50
電池交換	51
ワイヤレスキー	11
ボード受光部	11

Memo

保証書について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- ・修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- ・保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- ・修理後は、パソコンの内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピーディスクなどに複写して、保管しておいてください。
- ・本パソコンの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後6年間です。

保守修理サービスのご案内

弊社では、保守修理サービスとして、以下の「契約サービス」「スポット保守サービス」を用意しております。
お客様のご希望、ご利用状況に合わせたサービスをお選びの上、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口またはご購入元にお申し込みください。

■ 契約サービス

お客様と契約に基づき、機器管理を行います。

保守サービス料金は月額の定期保守料をお客様に負担していただきます。

料金は定額ですので、お客様の予算管理も容易です。

- ・定期保守サービス

トラブルを未然に防止するとともに、機器の機能維持を行うため、定期的に予防点検、整備調整作業を行います。万一の障害発生時には保守員がお客様に伺い、保守修理作業を実施いたします。

業務にご利用の場合などで、機器の使用頻度の高いお客様に最適なサービスです。

- ・定期訪問修理サービス

万一のトラブルの際に、保守員がお客様に伺い、修理作業を実施いたします。

- ・定期点検サービス

トラブルを未然に防止するための定期点検のみを実施する契約サービスです。

点検時の部品の交換、障害発生時の保守作業については別途有償とさせていただきます。

■ スポット保守サービス

必要に応じてその都度利用していただく保守サービスです。

保守サービス料金は、サービス実施の都度、お客様に負担していただきます。

- ・スポット訪問修理サービス

お客様のご依頼により、保守員が修理にお伺いします。

修理料金はその都度ご清算いただきます。なお、保証書の無料修理規定による保証期間中の修理費用は無償ですが、訪問に必要な費用は別途有償となります。

- ・スポット持込修理サービス

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口またはご購入元にお持ち込みいただき、修理完了後に、お客様にお引き取りいただけます。経済的な費用で修理できます。

- ・スポット引取修理サービス

お客様のご依頼により、弊社指定の運送業者がお客様をご訪問させていただき、機器を回収いたします。修理完了後に、お客様までご返送させていただくサービスです。

なお、保証書の無料修理規定による保証期間中の修理費用は無償ですが、往復の運送に必要な費用は別途有償となります。

- ・スポット点検サービス

お客様のご依頼により、保守員がお客様を訪問させていただき、機器を整備・点検します。

機器の長期間の使用や移設作業後に点検を行いたい場合などにご利用いただけます。なお、点検時に部品交換などが必要と判断された場合は別途有償とさせていただきます。

*アフターサービスなどについて、ご質問などがございましたら、富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口またはご購入元へお問い合わせください。

FM PenNote model T3

ハードウェアガイド
B5FH-3001-01-00

発行日 2001年5月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。