

設定対象	アプリ名	設定内容	設定箇所	手順の説明箇所	備考	入力欄(メモ欄) (ユーザー入力欄)	利用シーン		
							新規導入時 または ネットワーク構成変更時	エッジコンピューティングデバイス 変更/追加時 (連携する本製品がない場合)	エッジコンピューティングデバイス 変更/追加時 (連携する本製品がある場合)
基本アプリ		エッジコンピューティングデバイス(コンピューター部)のIPアドレス	C:\SmartMaintenance\Batch\config.ini	[common] HostAddress=IPアドレス の 変更	設定反映には再起動が必要		○	○	○
		エッジコンピューティングデバイス(コンピューター部)のIPアドレス	C:\SmartMaintenance\Fmb.ini	[cacheService] url = http://IPアドレス:10080/squid/ の 変更	設定反映には再起動が必要		○	○	○
		エッジコンピューティングデバイス(コンピューター部)のIPアドレス	C:\trp\Fmb.ini	[cacheService] url = http://IPアドレス:10080/squid/ の 変更	設定反映には再起動が必要			-	-
		エッジコンピューティングデバイス(コンピューター部)のIPアドレス	C:\SmartMaintenance\nginx\conf\nginx.conf	location / { proxy_pass http://IPアドレス:18081/; } location /maintenance/ { proxy_pass http://IPアドレス:18080/; } location /squid/ { proxy_pass http://IPアドレス:8000/; } location /apcache/ { proxy_pass http://IPアドレス:8002/; } location /apcacheui/ { proxy_pass http://IPアドレス:8003/; } location /security/ { proxy_pass http://IPアドレス:8010/; } location /nodejs/ { proxy_pass http://IPアドレス:8001/; } の 変更	設定反映には再起動が必要			○	○
本製品	インターネットキャッシュ機能	DNSサーバーのIPアドレス	管理画面 「インターネットキャッシュ管理」-「キャッシュ設定」-「DNSサーバ」	導入ガイド -第4章セットアップ ->3.基本機能-データキャッシュ機能(製品本体) 「インターネットキャッシュ機能の設定」			○	○	○
		親プロキシサーバーのIPアドレス	管理画面 「インターネットキャッシュ管理」-「キャッシュ設定」-「親プロキシサーバ」	導入ガイド -第4章セットアップ ->3.基本機能-データキャッシュ機能(製品本体) 「インターネットキャッシュ機能の設定」	必要に応じて設定		○	○	○
		親プロキシサーバーのポート番号	管理画面 「インターネットキャッシュ管理」-「キャッシュ設定」-「親プロキシサーバ」	導入ガイド -第4章セットアップ ->3.基本機能-データキャッシュ機能(製品本体) 「インターネットキャッシュ機能の設定」	必要に応じて設定		○	-	○
		キャッシュデータを使用する端末のネットワーク範囲	管理画面 「インターネットキャッシュ管理」-「キャッシュ設定」-「ローカルネットワーク」	導入ガイド -第4章セットアップ ->3.基本機能-データキャッシュ機能(製品本体) 「インターネットキャッシュ機能の設定」			○	○	○
		連携対象のエッジコンピューティングデバイスのIPアドレス	管理画面 「インターネットキャッシュ管理」-「キャッシュ設定」-「データ連携対象」を設定	導入ガイド -第4章セットアップ ->3.基本機能-データキャッシュ機能(製品本体) 「インターネットキャッシュ機能の設定」	本製品が複数存在し、連携する際の設定		○	-	○
サーバファイルキャッシュ機能	エッジコンピューティングデバイス(コンピューター部)のIPアドレス	学習支援アプリサーバの管理ファイル格納フォルダのパスWCommonList.conf	導入ガイド -第4章セットアップ ->3.基本機能-データキャッシュ機能(製品本体) 「サーバファイルキャッシュ機能設定ファイルの変更」	*学習支援アプリサーバの管理ファイル格納フォルダのパスは、「C:\App\Cache\KapiCacheEngine\Kjar\KapiCacheDefaultProperties」のconfig.dir.serverに記載があります。		○	○	○	
動作状態監視ツール	監視結果送付先のメールアドレス	C:\Program Files\FCCLMProcessAlive\Watcher\WMailSetting.ini	[setting] . . . ToMailAddress=メールアドレス の 変更	メールアドレスは、適時ファイル一度デスクトップ上にコピーしてから修正してください。		○	○	○	
	SMTPサーバーのIPアドレス SMTPサーバーのポート番号 通知メールの差出人メールアドレス	C:\Program Files\FCCLMProcessAlive\Watcher\WMail\SmtptSetting.txt	ファイルのコメントに従い適時変更	ファイル修正時は、適時ファイル一度デスクトップ上にコピーしてから修正してください。		○	○	○	
お手入れナビ	-	-	-	-		-	-	-	
端末情報収集ツール	-	-	-	-		-	-	-	
無線LAN接続台数表示	-	-	-	-		-	-	-	
無線LAN診断	エッジコンピューティングデバイス(アクセスポイント部)のIPアドレス	C:\ProgramData\FCCLMWirelessAnalysis\MbAPConfig.xml	<Configuration> . . .<IPAddress>XXXXX</IPAddress> の 変更			○	○	○	
優先接続設定	エッジコンピューティングデバイス(アクセスポイント部)の設定	-	-	導入ガイド -第4章セットアップ ->1.基本機能-初期設定(製品本体) 「優先接続設定」		○	○	○	

設定対象	アプリ名	設定内容	設定箇所	手順の説明箇所	備考	入力欄(メモ欄) (ユーザー入力欄)	利用シーン		
							新規導入時 または ネットワーク構成変更時	エッジコンピューティングデバイス 変更/追加時 (連携する本製品がない場合)	エッジコンピューティングデバイス 変更/追加時 (連携する本製品がある場合)
インターネットキャッシュ機能	プロキシ設定	導入ガイド -第4章セットアップ ->2.基本機能-初期設定(タブレット端末) 「プロキシの設定」	-	-			○	○	○
	エッジコンピューティングデバイス(コンピューター部)のIPアドレス※	C:\ProgramData\FCCLMProxyController\WIPAddressFromSSID.ini	[ssid] SSID名=IPアドレス:10080 の 変更	※プロキシ自動設定機能を使用している場合		○	○	○	
	エッジコンピューティングデバイス アクセスポイント部のSSID名※	C:\ProgramData\FCCLMProxyController\WIPAddressFromSSID.ini	[ssid] SSID名=IPアドレス:10080 の 変更	※プロキシ自動設定機能を使用している場合		○	○	○	
サーバファイルキャッシュ機能	-	-	-	-		-	-	-	
端末情報収集ツール	エッジコンピューティングデバイス(コンピューター部)のIPアドレス	C:\ProgramData\FCCLMMainInfoCollection\WIPAddressFromSSID.ini	[ssid] SSID名=IPアドレス:10080 の 変更			○	○	○	
	エッジコンピューティングデバイス アクセスポイント部のSSID名	C:\ProgramData\FCCLMMainInfoCollection\WIPAddressFromSSID.ini	[ssid] SSID名=IPアドレス:10080 の 変更			○	○	○	
無線LAN接続台数表示	エッジコンピューティングデバイス(コンピューター部)のIPアドレス	C:\Program Files (x86)\FCCLMWirelessLANConnectionMonitor\WIPAddressFromSSID.ini	[ssid] SSID名=IPアドレス:10080 の 変更			○	○	○	
	エッジコンピューティングデバイス アクセスポイント部のSSID名	C:\Program Files (x86)\FCCLMWirelessLANConnectionMonitor\WIPAddressFromSSID.ini	[ssid] SSID名=IPアドレス:10080 の 変更			○	○	○	
無線LAN診断	-	-	-	-		-	-	-	
優先接続設定	エッジコンピューティングデバイス(コンピューター部)のIPアドレス	C:\Program Files (x86)\FCCLMPriorityConnectionSetting\WIPAddressFromSSID.ini	[ssid] SSID名=IPアドレス:10080 の 変更			○	○	○	
	エッジコンピューティングデバイス アクセスポイント部のSSID名	C:\Program Files (x86)\FCCLMPriorityConnectionSetting\WIPAddressFromSSID.ini	[ssid] SSID名=IPアドレス:10080 の 変更			○	○	○	