

ご使用になる前にお読みください

このたびは、弊社の FMV-7306FA9/7266FA9 (以降、本パソコン) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本紙では、本パソコンをお使いになるうえで知っておいていただきたいことを記載しています。本パソコンをお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

機器実装に関して

- 標準添付の CD-ROM ドライブを搭載する場合は、添付のセカンダリ IDE ケーブル(40 芯)を使用してセカンダリマスタに接続してください。
やむなくセカンダリスレーブで使用する場合は、添付の IDE ケーブル(80 芯)を使用してください。
- PCI スロット 4 に拡張カードを実装する場合、CD-ROM のオーディオケーブルが拡張カードと干渉しないように注意してください。
- IDE(ATA/TAPI) デバイスを増設する場合、以下の表にしたがって接続してください。
プライマリおよびセカンダリの接続を誤った場合、システムが正常に動作しないことがありますので、ご注意ください。

□ ハードディスク増設時の設定

()内は BIOS セットアップ画面中の表記を表す。

項	接続台数	プライマリ-1 台目 (IDE プライマリマスタ)		プライマリ-2 台目 (IDE プライマリスレーブ)		接続ケーブル	セカンダリ-1 台目 (IDE セカンダリマスタ)		セカンダリ-2 台目 (IDE セカンダリスレーブ)		接続ケーブル
		ドライブ	設定	ドライブ	設定		ドライブ	設定	ドライブ	設定	
1	2 台	HDD	ケーブルセレクト	-	-	1	CD-ROM	ケーブルセレクト	-	-	2
2	3 台	HDD	ケーブルセレクト	HDD	ケーブルセレクト	1	CD-ROM	ケーブルセレクト	-	-	2
3	3 台	HDD	ケーブルセレクト	-	-	1	HDD	ケーブルセレクト	CD-ROM	ケーブルセレクト	2
4	3 台	HDD	ケーブルセレクト	-	-	1	MO	ケーブルセレクト	CD-ROM	ケーブルセレクト	2
5	4 台	HDD	ケーブルセレクト	HDD	ケーブルセレクト	3	HDD	ケーブルセレクト	CD-ROM	ケーブルセレクト	2
6	4 台	HDD	ケーブルセレクト	HDD	ケーブルセレクト	3	MO	ケーブルセレクト	CD-ROM	ケーブルセレクト	2

- 1 本体標準実装プライマリIDEケーブル(80芯)
- 2 本体添付セカンダリIDEケーブル(40芯)
- 3 本体添付プライマリIDEケーブル(80芯)

電源ユニットに関して

- 電源電圧(DC)は装置内で調整済ですので、変更しないでください。
不用意に変更すると故障等の原因となります。

裏面もご覧ください

使用方法に関して

- フロッピーディスクは周囲温度 40 以下でご使用ください。
高温環境下でご使用になると、媒体の磨耗・劣化を引きおこし、アクセスエラーの原因となることがあります。
- ミラーディスク監視モニタなどのアプリケーションでポップアップ画面表示機能をご使用になる場合、「パフォーマンスとメンテナンス」「管理ツール」内の「サービス」より、「Messenger」サービスを自動開始に設定する必要があります。また、ネットワーク接続せずにお使いになる場合はLANのメディア検出を無効にする必要があります。LANのメディア検出機能を無効にするためには装置添付のスケジュール運転ユーティリティをインストールしてお使いください。
- 「デバイスマネージャ」「キーボード」または「マウスとそのほかのポインティングデバイス」のプロパティの「電源の管理」タブで次の項目をチェックすると BIOS 設定にかかわらず、スタンバイモードが標準 (ACPI S1) になります。
このデバイスでコンピュータのスタンバイを解除できるようにする
- 本パソコンはスタンバイモードを高度 (ACPI S3) に移行した場合、パソコンの電源が切断されたのと同じ状態になることがあります。電源スイッチがON状態の場合は一度電源スイッチを「OFF」「ON」してパソコンの状態を確認してください。
- アプリケーションによっては、関連するファイルを「セキュリティセンター」の「ファイアウォール」設定にて「例外リスト」に登録する必要があります。
- スタンバイモードの高度 (ACPI S3)、および Windows の休止モードをサポートしていないオプションカードを接続する場合は、スタンバイモードを標準 (ACPI S1) に設定してお使いください。

お詫びと訂正

- 本製品に添付の取扱説明書に「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしている旨の記載がございますが、本製品は未対応となっております。お詫びするとともに訂正させていただきます。

