

画面で見るマニュアル ソフトウェアガイド 補足資料

Printia LASER XLシリーズ 画面で見るマニュアル ソフトウェアガイド(B5WY-1431-xx)は、2004年10月出荷(XL-5350/5400/5900/6300/6700添付)以降のPrintia LASER プリンタユーザーリテラシーCD-ROMに同梱のソフトウェア、およびPrintia LASER Internet Service についての機種共通マニュアルです。そのため、文中に「対応プリンタのみ」と記載された機能に関する説明があります。「対応プリンタのみ」と記載された機能に対応する実際の機種一覧は次の通りです。

11版(2011年06月現在) ○:対応 一:未対応 グレー:ソフトウェアまたは機能未対応のため関係なし *:各項目の備考欄を参照してください

項目	対応状況																備考	
	XL-4360	XL-5310	XL-5350	XL-5380	XL-5400	XL-5500	XL-5700	XL-5720	XL-5750	XL-5780	XL-5810	XL-5900	XL-6100	XL-6300	XL-6700	XL-9400		
USBインターフェース	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1:USB1.1のみ対応(USB2.0未対応)
CIDR (Classless Inter-Domain Routing)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	CIDRに対応していない機種をLAN(TCP/IP)環境で運用する際は、IPアドレスのクラスに合ったサブネットマスクを設定してください。
RAW印刷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2008 R2の標準TCP/IPプリンタポート(Standard TCP/IP Port)のRAW印刷に対応しています。(ポート番号:9100)
IPv6対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応OS:Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2 *1:Printianaviネットワークポート印刷は未対応です。標準TCP/IPプリンタポート(Standard TCP/IP Port)のみ対応しています。
Printia XL プリンタドライバ (V11.00以降)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1:Windows 98/Me/NT4.0は未対応です。
お気に入り [基本設定] [便利な機能] [仕上げ] [グラフィックス] [印刷オプション]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
[基本設定]																		
プリンタのパスワードを解除する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
長尺紙印刷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	長尺紙は幅:297mm固定、300dpiでのみ有効です。 *1:給紙トレイユニット(オプション)の装着が必要です。
拡張スタックを使用した排紙方法	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	拡張スタック(オプション)の装着が必要です。
部単位印刷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1:Printianaviによる部単位印刷のみ可能です。 *2:プリンタメモリによる部単位印刷を行う際はプリンタRAMモジュール(オプション)の増設が必要です。 *3:Printianaviによる部単位印刷は、Printianavi2 Version 5.1.0.0(プリンタドライバV24.00(同梱)以降)のみ対応です。 *4:Printianaviによる部単位印刷は未対応です。
定形サイズと同じサイズのユーザ定義サイズ 設定時、定形サイズに置き換えない	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	プリンタドライバV24.00以降で、「印刷オプション」タブの「定形と一致するユーザ定義サイズを印刷用紙に置き換える」機能により切換えが可能です。(初期値は、○印の機種:チェックなし、一印の機種:チェックありとなります)
[便利な機能]																		
給紙方向	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1:両面ユニット(オプション)の装着が必要です。
両面印刷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ヘッダー/フッター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 ドライババージョンV22.01以降で対応
スタンプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 ドライババージョンV22.01以降で対応
地紋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008/2008 R2
[仕上げ]																		
オフセット排紙の有無をプリンタドライバから パンチ穴あけ、ステープル処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドライババージョンV12.00以降で対応
[グラフィックス]																		
解像度1200dpi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドライババージョンV12.00以降で対応
ドット径を補正する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	オプションメニュー(オプション)の増設が必要です。
トナーセーブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1:プリンタRAMモジュール(オプション)の増設が必要です。
[印刷オプション]																		
スムージング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300dpi/600dpiでのみ有効です。 *1:300dpiでのみ有効です。
プロテクトモードで印刷する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300dpi/600dpiでのみ有効です。 *1:プロテクトモード固定で動作します。
文字を高速に印刷する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1:プリンタRAMモジュール(オプション)の増設が必要です。
印刷イメージを180°回転して印刷する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
印刷のセット方向を基準にする	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
[装置オプション]または 給紙ユニットの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドライババージョンV12.00以降で対応
マルチスタックの設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドライババージョンV12.00以降で対応
エラー発生時の再開ページ指定機能(Printianavi)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Printianavi IPアドレス設定ユーティリティ2 (V8.1L11以降)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応プリンタはアプリケーションに添付の「IPSETUP.TXT」にも記載してあります。 *1:ファームウェアバージョンV1.20以降のみ対応
IPアドレス未設定プリンタへのIPアドレス設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Printianavi ネットワークポートモニタ (V8.1L10以降)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応プリンタはアプリケーションに添付の「PORTMON.TXT」にも記載してあります。
IPPポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
[参照]ボタンによるプリンタの検索	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DHCP設定プリンタのIPアドレスを自動認識する	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Printianavi ネットワークマネージャ (V9.1L10以降)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	対応プリンタはアプリケーションに添付の「IPSETUP.TXT」にも記載してあります。 *1:Printianavi ネットワークマネージャV9.1L11以降で対応 *1:ファームウェアバージョンV1.20以降のみ対応
IPアドレス未設定プリンタへのIPアドレス設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリンタ情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Printianavi ネットワークマネージャV9.1L11以降で対応
プリンタ情報以外の情報表示・設定タイアログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Printia LASER Internet Service対応機種は、Printia LASER Internet Serviceから表示・設定することができます。
基本情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NetWare設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
IPPサポート情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オプション情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
NetWare設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Printia LASER Internet Service	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
プリンタステータス /詳細情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
消耗品・定期交換部品警告	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
印刷中文書	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
接続口	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
警告情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基本情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
DNSサーバ情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
TCP/IP情報(IPv6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Eメール送信設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1:リンクローカル、グローバルアドレス以外に固定アドレスを設定・表示することができます。 *1:Eメールの送信先を3ヶ所まで設定することができます。
Eメール送信設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
装置寿命通知	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1:消耗品や定期交換部品の交換時期を通知するEメール文面に追記します。 *2:消耗品や定期交換部品の交換時期、ハードエラーを通知するEメール文面に追記します。
ネットワークサービス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ネットワークサービス設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
IPアドレスによるアクセス管理 (アクセス許可リスト)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アクセスを許可するIPアドレスの範囲を指定します。
IPアドレスによるアクセス管理 (アクセス制御リスト)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	アクセスを許可、または拒否するIPアドレスのマスク長を指定します。
オペレータパネルの操作制限	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
節電設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*1:節電モード設定は、XL-9440E/9380Eのみ対応「○」 XL-9440/9380は、未対応「一」
節電移行時間設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
管理者情報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オペレータパネル操作制限の設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
オペレータパネル操作制限のパスワードの変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
印刷中文書表示設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
消耗品履歴の保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
消耗品履歴の保存	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

* XL-9440E、XL-9380E、XL-5720A、XL-5900G、XL-5400G等、末尾にアルファベットが付く機種名のソフトウェアは、アルファベットのないものと共通です。それ以外で表にない機種は、上記ソフトウェアに対応していません。