

# FUJITSU Tablet ARROWS Tab

ARROWS Tab Q335/K

## BIOS セットアップメニュー 一覧

---

インテル、およびIntelは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation  
またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。  
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# BIOSセットアップメニュー詳細

BIOSセットアップのメニューについて説明しています。  
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	説明
Info (→P.2)	BIOSやタブレット本体についての情報が表示されます。
System (→P.2)	日時や言語を設定します。
Advanced (→P.3)	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
Security (→P.3)	パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。
Boot (→P.4)	本タブレットの起動時の動作について設定します。
Exit (→P.4)	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

## 重要

- ▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## POINT

- ▶ ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。
  - ・ 次の表は、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目です。

メニュー	設定項目	
System	System Time	
	System Date	
Advanced	Event Logging	View Event Log
Security	Set User Password	
Exit	Exit Saving Changes	
	Exit Discarding Changes	
	Save Changes	
	Save Changes and Power Off	

## Infoメニュー

BIOSやタブレット本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

設定項目	備考
Product Name	
Configuration ID	
Serial Number	
BIOS Version	
Processor Type	
eMMC	
Total Memory	1MB=1024 <sup>2</sup> バイト換算
Onboard	1MB=1024 <sup>2</sup> バイト換算
UUID	
Panel ID	
Cycle Count	
Display Regulatory Compliance > Enter	認証表示画面が表示されます。

## Systemメニュー

選択肢     初期値

設定項目	備考
System Time <input type="checkbox"/> 00 : 00 : 00 ~ 23 : 59 : 59	
System Date <input type="checkbox"/> 01/01/1981 ~ 12/31/2099	

## Advancedメニュー

選択肢 初期値

設定項目	備考
Fast Boot <input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled	
First PXE Boot Protocol <input checked="" type="checkbox"/> IPv4 <input type="checkbox"/> IPv6	
Legacy USB Support <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	「Disabled」時はUSBデバイスからの起動不可
USB 3.0 Controller <input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Debug	
Internal Camera <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
WLAN <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
Bluetooth <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
Event Logging	
Event Log Capacity	
Event Log Validity	
View Event Log > Enter	
Event Logging <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	
Clear All Event Logs > Enter	
Mark Events as Read > Enter	現在までのイベントログを既読に設定し、以降表示されないようにする

## Securityメニュー

選択肢 初期値

設定項目	備考
Supervisor Password Is	管理者用パスワードの設定状況を表示
User Password Is	ユーザー用パスワードの設定状況を表示
Set Supervisor Password > Enter	『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
Set User Password > Enter	・「Supervisor Password（管理者用パスワード）」設定時のみ設定可能 ・『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
Password on Boot <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled	「Supervisor Password（管理者用パスワード）」設定時のみ設定可能
TPM (Security Chip) Setting	セキュリティチップ設定
Intel(R) PTT Support in BIOS <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	「Supervisor Password（管理者用パスワード）」設定時のみ設定可能
Secure Boot Configurations	
Secure Boot	
Protected Signatures	
Customized Signatures	
Secure Boot Option <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled	「Supervisor Password（管理者用パスワード）」設定時のみ設定可能
Change to Customized Signatures > Enter	
Reset to Manufacturing Default > Enter	

## Bootメニュー

設定項目	備考
Boot Priority Order	
1. eMMC Card0: Windows Boot Manager 2. USB CD/DVD 3. USB FDD 4. USB HDD 5. NETWORK	

## Exitメニュー

項目を選んで「Enter」をタップすると、確認画面が表示されます。

設定項目	備考
Exit Saving Changes	
Exit Discarding Changes	※注
Load Setup Defaults	次の項目は対象外 ・ System Time (システム時刻) ・ System Date (システム日付) ・ Supervisor Password (管理者用パスワード) ・ User Password (ユーザー用パスワード) ・ Secure Boot Option (セキュアブート設定)
Discard Changes	
Save Changes	
Save Changes and Power Off	

注：確認画面で「Yes」を選択すると、変更が保存されてしまいます。「No」を選択してください。